# Gamme MP3000

# Clavier LCD pour centrale MP3000

REF : KP3000-D

## Résumé

Le clavier KP3000-D permet de commander et de programmer les systèmes de la série MP3000. Il dispose de 2 points (PrIO) programmables individuellement en tant qu'entrée ou sortie.

## Description

Le clavier est raccordé à la centrale par BUS, par lequel il peut être connecté en cascade, en étoile ou en mode mixte. Il est conçu pour la fixation sur des boîtiers à encastrer rectangulaires ou ronds. **Il est équipé de :**
Écran 2 x 16 avec réglage du contraste et de la luminosité
9 LED de signalisation
7 touches de navigation menu
12 touches alphanumériques dont 3 pour la commande alarme d'incendie, de secours et de panique
2 points PriO (ENTRÉE/SORTIE) embarqués

## Caractéristiques

- **Tension nominale d'alimentation :** 13,8 Vcc
- **Tension de fonctionnement :** 10 à 14,5 Vcc
- **Courant absorbé nominal (Équilibrage simple) :** Veille 24 mA (13,8 Vcc) / Rétro-éclairage moyen 87 mA (13,8 Vcc) / Rétro-éclairage max. 147 mA (13,8 Vcc)
- **Courant max. fourni sur la borne PrIO :** 40 mA
- **Courant maximum fourni par la borne +V :** 100 mA
- **Longueur maximale du BUS :** 500 m
- **Dimensions (L x H x P) :** 151 x 125 x 29 mm
- **Certification EN50131 :** Degré 2 Classe II

Photos et caractéristiques non contractuelles. Crédit photos URMET FRANCE - SA au capital de 600 000€ - RCS : Pontoise 329767594 - Ne pas jeter sur la voie publique



URMET FRANCE • Paris Nord 2 • 94 rue de la Belle Étoile
CS 56331 Roissy-en-France • 95941 Roissy Charles De Gaulle Cedex
Tél. 01 55 85 84 00 • Fax. 01 41 84 68 28 • info@urmet.fr • www.urmet.fr