

Badges et lecteurs



Télécommande 4 boutons

REF : MEMOBIP4B433

Télécommande design longue portée

Résumé

télécommande 4 boutons / bi-techno : radio 433 MHz
et clé de proximité 13,56 MHz

Caractéristiques

- **Poids** : 18 Grammes

Description

- 2 en 1 : bi-techno : radio en 433 MHz et clé de proximité en 13,56 MHz
- 4 touches de couleur bleu
- Télécommande longue portée
- IP54 : protection contre les poussières et les projections d'eau de toutes directions
- Compatible avec les installations HF Urmet en 433 MHz (Lecture/Ecriture et Lecture Seule)
- Utilisable derrière la plupart des pare-brises standards et athermiques du marché
- Numéro gravé en retrait
- Oeillet en Inox haute-résistance
- Boutons en retrait de la coque pour éviter les pressions involontaires
- Diode lumineuse qui confirme la pression sur un bouton
- Boîtier ergonomique pour une excellente prise en main
- Coque brossée
- Encodage plus rapide qu'avec la version 2 boutons (réf. MEMOBIP)
- Fermeture par 2 vis compatibles avec tournevis plat standard (taille 2.5)
- Télécommande fonctionnant avec la technologie Rolling-code évitant le piratage du code
- Pile compatible : CR2032

Se programme avec un encodeur* USB (réf. 18970001 ou version Light 18970005). Selon la programmation, une télécommande peut ouvrir de 1 à 128 portes.

IF YOU LOVE YOUR BUILDING

Fabriquée en France

*Mise à jour des encodeurs (firmware FV1348).
Opération qui se réalise lors de l'encodage des
MEMOBIP4B433, message automatique sur Je Gère Ma
Résidence pour lancer la mise à jour.

Attention, l'initialisation de la télécommande, via l'appui
de 10 secondes sur chaque touche, reste nécessaire
pour toutes installations avec le récepteur HF (réf.
REC/433/2F).

Caractéristiques Techniques

Alimentée avec une pile Lithium (type CR2032)
Gamme de température : de -20° C à +70° C.
Normes CE : Conforme

Fonctionnalités

Les 4 canaux radio peuvent être utilisés pour
commander par exemple une porte d'entrée et une
porte de sortie d'un parking. La clé de proximité est
compatible avec les lecteurs de proximité des centrales
de contrôle d'accès Résidents/VIGIK de type
lecture/écriture, Sarah, GPRS ou IP et peut donc servir
à ouvrir la porte d'entrée de l'immeuble.

Il n'est plus nécessaire d'avoir 1 télécommande et 1 clé
puisque la MEMOBIP4B intègre les deux fonctions, et
allège le porte-clés.

Selon les autorisations programmées, une seule
télécommande peut ouvrir plusieurs dizaines de portes
sur un même site.

Dimensions

(L x H x P) : 37 x 70 x 13.75 mm

IF YOU LOVE YOUR BUILDING