

Caractéristiques

- **Poids :** 0,15kg

PREC868B2 - Récepteur radio 868 MHz blindé 3 fils

REF : PREC868B2

Récepteur radio 868 MHz

Résumé

PREC868B2 - Récepteur radio 868 MHz blindé 3 fils

Description

Récepteur radio pour centrale Piramid.

• Permet de réceptionner un signal radio émis par les télécommandes PHFP868 et EPHFP4B.
• Aucun paramétrage dans la centrale ou dans le récepteur n'est nécessaire à la mise en service.
• Le voyant nommé «environnement» renseigne sur la qualité de la réception.
• Un voyant éteint signale un environnement sain.
• Un voyant régulièrement allumé indique un emplacement trop perturbé.
• Une diode signale la bonne réception du code de la télécommande.
• Une diode signale la bonne communication entre le récepteur et la centrale.
• Entrée boucle: contact sec.
• Boitier ABS gris.
• Connexion à la centrale : 3 fils.
• Gamme de température : - 20°C à +50°C.
• Dimensions (H x L x P) : 60 x 72x 12 mm.
• Distance Centrale/lecteur : 50 mètres max.
• Normes CE : conforme.
• Mettre une antenne réf. : ANT/868 non fournie avec le récepteur.

Patrimoine

Moyen collectif - Grand collectif - Tertiaire

Technologies

Lecture

Photos et caractéristiques non contractuelles. Crédit photos URMET FRANCE - SA au capital de 600 000€ - RCS : Pontoise 329767594 - Ne pas jeter sur la voie publique

URMET FRANCE • Paris Nord 2 • 94 rue de la Belle Étoile
CS 56331 Roissy-en-France • 95941 Roissy Charles De Gaulle Cedex
Tél. 01 55 85 84 00 • Fax. 01 41 84 68 28 • info@urmet.fr • www.urmet.fr