Modems et routeurs

KIT GPRS avec centrale 2 portes IPCV2083

REF : KGPRS2P083

Remplacé par KGPRSV42P083

Résumé

KIT GPRS+ CENTRALE IPCV2083+2 T25VK2

Description

Kit prêt à poser comprenant:
• 1 modem GPRS dans boîtier blanc avec 10 ans de communication (mises à jour illimitées) : réf.: 18971013
• 1 centrale 2 portes IPCV2083 dans boîtier en ABS et bouton jaune
• 1 alimentation pour modem AL12/5A
• 1 alimentation pour centrale 8500/2
• 2 têtes de lecture T25VK2
Produits fabriqués en France

Caractéristiques Techniques

CENTRALE IPCV2083 :
• Nombre de clés max.: 5000
• Nombre de services VIGIK : 200
• Nombre de centrales max. en réseau : 4 par défaut, et jusqu'à 8 (via réf. EXT8IP).
• Gestion et programmation à distance sur le site Internet VisiosoftWeb (www.visiosoftweb.com)
• Gestion des événements : 30 000 événements (sur 30 jours maximum)
• Transfert des noms et accès sur platine sans ligne ADSL ou modem GPRS via mémoire marron (en mode centrale non connectée)**
• Compatible avec tête de lecture 2 fils T25VK2 en contrôle d'accès uniquement
• Distance entre centrale et tête de lecture: 100 mètres
• Alimentation centrale : 12/26 Vcc, 0.5A

MODEM GPRS 18971913
• Carte SIM pré-montée dans le modem est multi-opérateurs : ORANGE / SFR / BOUYGUES TELECOM

Caractéristiques

- **Dimensions Centrale :** 70 x 70 x 20 mm
- **Modem GPRS :** 91 x 155 x 34 mm

Photos et caractéristiques non contractuelles. Crédit photos URMET FRANCE - SA au capital de 600 000€ - RCS : Pontoise 329767594 - Ne pas jeter sur la voie publique

URMET FRANCE • Paris Nord 2 • 94 rue de la Belle Étoile
CS 56331 Roissy-en-France • 95941 Roissy Charles De Gaulle Cedex
Tél. 01 55 85 84 00 • Fax. 01 41 84 68 28 • info@urmet.fr • www.urmet.fr

• Réception optimale du signal France métropolitaine et DOM-TOM
• Sélection automatique du meilleur réseau disponible sur site
• Changement automatique du réseau si défaillance du réseau initial

Fonctionnalités

MODEM GPRS 18971013 (sous www.visiosoftweb.com)
• Mise à jour des noms des platines de rue
• Mise à jour de la politique de sécurité des badges de contrôle d'accès (annulation de badges, création/gestion de passes, etc.)
• Mise à jour des écrans de hall (1 écran de hall/modem GPRS)
• Remontées des alarmes techniques (porte forcée, perte de communication du matériel de contrôle d'accès ou alarmes de maintenance via interface 10 entrées analogiques (réf. : 16121010) ou 10 entrées TOR (réf. 16121011)
• Ouverture de porte à distance
• Consultation des événements des centrales de contrôle d'accès (événements mémorisés uniquement).
• Installation intérieure ou extérieure (IP67). Installation extérieure à privilégier.

Compatibilité

• Compatible Platines 2Voice
•Non compatible avec outil de gestion VISIOSOFT MONOPOSTE
•Non compatible avec les platines RTC, E2W, FDI, BIBUS, et HBS
•Non compatible SARAH
•Possibilité de relier, par défaut, jusqu'à 4 modules (centrale/écran de hall/module d'alerte) par modem GPRS.
•Pour relier jusqu'à 8 modules, ajouter la réf. EXT8IP.
.

Accessoires

• Borniers débrochables

Technologies

Open - 2 Fils - IP

Photos et caractéristiques non contractuelles. Crédit photos URMET FRANCE - SA au capital de 600 000€ - RCS : Pontoise 329767594 - Ne pas jeter sur la voie publique

URMET FRANCE • Paris Nord 2 • 94 rue de la Belle Étoile
CS 56331 Roissy-en-France • 95941 Roissy Charles De Gaulle Cedex
Tél. 01 55 85 84 00 • Fax. 01 41 84 68 28 • info@urmet.fr • www.urmet.fr