Modems/routeurs

Kit comprenant Modem Data V4 avec centrale IPCV4083

REF : KGPRSV44P083

Résumé

Kit Modem DATA V4 + centrale IPCV4083 + 1 T25VK2 + alimentations

Description

Kit prêt à poser comprenant :
• 1 modem DATA V4 avec 10 ans de communication (mises à jour illimitées) : réf.: 18971V410A
• 1 centrale 4 portes IPCV4083 dans boîtier en ABS et bouton jaune
• 1 alimentation pour modem AL12/5A
• 1 alimentation pour centrale 8500/2
• 1 tête de lecture T25VK2
Produits fabriqués en France

Caractéristiques Techniques

Centrale IPCV4083 :
• Nombre de clés max.: 5000
• Nombre de services VIGIK : 200
• Nombre de centrales max. en réseau : 6
• Gestion et programmation à distance sur le site Internet VisiosoftWeb (www.visiosoftweb.com)
• Gestion des événements : 30 000 événements (sur 30 jours maximum)
• Transfert des noms et accès sur platine sans ligne ADSL ou modem GPRS via mémoire marron (en mode centrale non connectée)**
• Compatible avec tête de lecture 2 fils T25VK2 en contrôle d'accès uniquement
• Distance entre centrale et tête de lecture : 100 mètres
• Alimentation centrale : 12/26 Vcc, 0.5A

Modem V4 189719V410A :
• Carte SIM pré-montée dans le modem est multi-

Caractéristiques

- **Dimensions Centrale :** 70 x 70 x 20 mm
- **Modem V4 :** 91 x 154 x 34.5 mm

Photos et caractéristiques non contractuelles. Crédit photos URMET FRANCE - SA au capital de 600 000€ - RCS : Pontoise 329767594 - Ne pas jeter sur la voie publique

URMET FRANCE • Paris Nord 2 • 94 rue de la Belle Étoile
CS 56331 Roissy-en-France • 95941 Roissy Charles De Gaulle Cedex
Tél. 01 55 85 84 00 • Fax. 01 41 84 68 28 • info@urmet.fr • www.urmet.fr

opérateurs : Oange / SFR / Bouygues Telecom
• Réception optimale du signal France métropolitaine et DOM-TOM
• Sélection automatique du meilleur réseau disponible sur site
• Changement automatique du réseau si défaillance du réseau initial

Fonctionnalités

MODEM V4 1897V410A (sous www.visiosoftweb.com)
• Mise à jour des noms des platines de rue
• Mise à jour de la politique de sécurité des badges de contrôle d'accès (annulation de badges, création/gestion de passes, etc.)
• Remontées des alarmes techniques (porte forcée, perte de communication du matériel de contrôle d'accès ou alarmes de maintenance
via interface 10 entrées analogiques (réf. : 16121010) ou 10 entrées TOR (réf. 16121011)
• Ouverture de porte à distance
• Consultation des événements des centrales de contrôle d'accès (événements mémorisés uniquement).
• Installation intérieure ou extérieure (IP67). Installation extérieure à privilégier.

Compatibilité

• Compatible Platines 2Voice
• Non compatible avec outil de gestion VISIOSOFT MONOPOSTE
• Non compatible avec les platines RTC, E2W, FDI, BIBUS, et HBS
• Non compatible SARAH
• Possibilité de relier, par défaut, jusqu'à 6 modules (centrales/module d'alerte) par modem V4.

Accessoires

• Borniers débrochables

Photos et caractéristiques non contractuelles. Crédit photos URMET FRANCE - SA au capital de 600 000€ - RCS : Pontoise 329767594 - Ne pas jeter sur la voie publique

URMET FRANCE • Paris Nord 2 • 94 rue de la Belle Étoile
CS 56331 Roissy-en-France • 95941 Roissy Charles De Gaulle Cedex
Tél. 01 55 85 84 00 • Fax. 01 41 84 68 28 • info@urmet.fr • www.urmet.fr