Kit Modem Data V4 et centrale IPCV1083

REF : KGPRSV41P083

KIT Modem DATA V4 avec centrale 1 porte IPCV1083

Description

Kit prêt à poser comprenant:

•1 modem DATA V4 avec 10 ans de communication (mises à jour illimitées) : réf.: 18971V410A
•1 centrale 1 porte IPCV1083 dans boîtier en ABS jaune
•1 alimentation pour modem AL12/5A
•1 alimentation pour centrale 8500/2
•1 tête de lecture T25VK2

Produits fabriqués en France

Caractéristiques Techniques

CENTRALE IPCV1083
• Nombre de clés max.: 5000
• Nombre de services VIGIK : 200
• Nombre de centrales max. en réseau : 6
• Gestion et programmation à distance sur le site Internet VisiosoftWeb (www.visiosoftweb.com)
• Gestion des événements : 20 000 événements (sur 30 jours maximum)
• Transfert des noms et accès sur platine d'interphonie sans connexion internet ou modem GPRS via badge(s) porteur(s) (en mode centrale non connectée)**
• Compatible avec tête de lecture 2 fils V2 en contrôle d'accès uniquement
• Distance entre centrale et tête de lecture: 100 mètres
• INT/IP (RS485) intégré
• Voyants de programmation et d'alimentation
• Mémoire de données amovible avec gaine thermo.
• Alimentation centrale : 12/26 Vcc, 0.5A
• Pile compatible : CR1225

MODEM GPRS 18971V410A

Photos et caractéristiques non contractuelles. Crédit photos URMET FRANCE - SA au capital de 600 000€ - RCS : Pontoise 329767594 - Ne pas jeter sur la voie publique

URMET FRANCE • Paris Nord 2 • 94 rue de la Belle Étoile
CS 56331 Roissy-en-France • 95941 Roissy Charles De Gaulle Cedex
Tél. 01 55 85 84 00 • Fax. 01 41 84 68 28 • info@urmet.fr • www.urmet.fr

•Carte SIM pré-montée dans le modem est multi-opérateurs : ORANGE / SFR / BOUYGUES TELECOM
•Réception optimale du signal France métropolitaine et DOM-TOM
•Sélection automatique du meilleur réseau disponible sur site
•Changement automatique du réseau si défaillance du réseau initial

Fonctionnalités

MODEM V4 18971V410A (sous www.visiosoftweb.com)
•Mise à jour des noms des platines de rue
•Mise à jour de la politique de sécurité des badges de contrôle d'accès (annulation de badges, création/gestion de passes, etc.)
•Remontées des alarmes techniques (porte forcée, perte de communication du matériel de contrôle d'accès ou alarmes de maintenance via interface 10 entrées analogiques (réf. : 16121010) ou 10 entrées TOR (réf. 16121011)
•Ouverture de porte à distance
•Consultation des événements des centrales de contrôle d'accès (événements mémorisés uniquement).
•Installation intérieure ou extérieure (IP67). Privilégiez une installation extérieure.

Compatibilité

•Compatible Platines interphonie 2Voice
•Non compatible avec outil de gestion VISIOSOFT MONOPOSTE
•Non compatible avec les platines RTC, E2W, FDI, BIBUS, et HBS
•Non compatible SARAH

Accessoires

•Borniers débrochables (borniers de boutons de sortie, lecteur de proximité, alimentation)
•On peut relier, par défaut, jusqu'à 6 modules (centrales / module d'alerte) par modem DATA V4.

Dimensions

Centrale : 70 x 70 x 20 mm
Modem DATA V4 : 91x 154 x 34.5 mm

Photos et caractéristiques non contractuelles. Crédit photos URMET FRANCE - SA au capital de 600 000€ - RCS : Pontoise 329767594 - Ne pas jeter sur la voie publique

URMET FRANCE • Paris Nord 2 • 94 rue de la Belle Étoile
CS 56331 Roissy-en-France • 95941 Roissy Charles De Gaulle Cedex
Tél. 01 55 85 84 00 • Fax. 01 41 84 68 28 • info@urmet.fr • www.urmet.fr