Micro-centrales Vigik

KIT CENTRALE VIT25PLUS + T25PLUS

REF : VIT25PLUS

Centrale VIT25PLUS

Résumé

Kit de contrôle d'accès composé d'une centrale VIT25PLUS, d'une tête de lecture T25PLUS et d'un badge MEMOPLUS Rouge non préprogrammé.

Description

Permet la gestion d'une porte pour résidents/Vigik+, programmation en mode autonome ou en mode lite via www.visiosoftweb.com et l'application Urmet GO.

Cette centrale est certifiée Vigik+ et permet une gestion avancée des prestataires qui doivent accéder au bâtiment. Une mise à jour des certificats Vigik+ via l'application Urmet GO est nécessaire tous les 3 ans.

Elle permet également la gestion des badges MEMOPLUS de haute sécurité avec le protocole DESFire EV3, afin que seul le gestionnaire du bâtiment reste maître des accès.

Cette micro-centrale est adaptable sur Rail Din grâce à son accesoire dédiée référence : ADAPTDIN1P.

Caractéristiques Techniques :

- Nombre de badges maximun: 1500
- Programmation en autonome ou en mode lite via Visiosoftweb
- Appairage Vigik+ en bluetooth avec Urmet GO
- Distance entre centrale et tête de lecture : 100 mètres
- Borniers débrochables
- Voyants de programmation et d'alimentation
- Alimentation centrale : 12/26 Vcc, 0.5A
- Pile compatible : CR2032
- Gamme de température : - 20 °C à +60° C

Photos et caractéristiques non contractuelles. Crédit photos URMET FRANCE - SA au capital de 600 000€ - RCS : Pontoise 329767594 - Ne pas jeter sur la voie publique

URMET FRANCE • Paris Nord 2 • 94 rue de la Belle Étoile
CS 56331 Roissy-en-France • 95941 Roissy Charles De Gaulle Cedex
Tél. 01 55 85 84 00 • Fax. 01 41 84 68 28 • info@urmet.fr • www.urmet.fr

- Boîtier en ABS blanc
- Fabriquée en France
- Normes CE : conforme
- Dimensions centrale (HxLxP) : 72 x 68 x 19 mm
- Dimensions lecteur (HxLxP) : 43 x 9 x 25 mm

Compatibilités :

- Compatible uniquement avec les lecteurs Vigik+ de la marque Urmet France (UF)
- Compatible badges MEMOPROX et MEMOPLUS
- Non compatible avec outil de gestion VISIOSOFT MONOPOSTE
- Non compatible avec la CLAI/PROX
- Non compatible avec jegeremaresidence.com

Alimentations conseillées :

- Centrale seule : Réf. : 8500/2
- Centrale et système de verrouillage : Ref. : 12012400

Voir les tutos d'installation :

Photos et caractéristiques non contractuelles. Crédit photos URMET FRANCE - SA au capital de 600 000€ - RCS : Pontoise 329767594 - Ne pas jeter sur la voie publique

URMET FRANCE • Paris Nord 2 • 94 rue de la Belle Étoile
CS 56331 Roissy-en-France • 95941 Roissy Charles De Gaulle Cedex
Tél. 01 55 85 84 00 • Fax. 01 41 84 68 28 • info@urmet.fr • www.urmet.fr