

Lecteurs et façades



T25PLUS - Lecteur VIGIK+/Résidents

REF : T25PLUS

Lecteur T25PLUS

Résumé

Lecteur Vigik+/Résidents format T25.

Description

Lecteur au format T25 pour les centrales série Vigik+ de la marque Urmet France.

La tête de lecture T25PLUS est un lecteur ultra-compact et antivandale qui permet la lecture des badges pour les résidents ainsi que des cartes de proximité Vigik+ et Vigik pour les intervenants extérieurs tels que les opérateurs postaux, Enedis-GRDF, les opérateurs Télécom, les services d'urgence et de sécurité.

Lors de l'installation sur une porte d'un lecteur de badge seul (sans interphonie) et afin de respecter la conformité à la loi accessibilité, nous vous conseillons de mettre un buzzer référence 9854/52 sur le système de fermeture.

Caractéristiques Techniques

- S'adapte sur l'empreinte d'un canon PTT.
- Distance entre centrale et tête de lecture : 100 mètres
- Diodes rouge/vert pour confirmer le passage d'un badge valide ou non, diode orange pour la programmation.
- Fréquence : 13,56 MHz.
- Antivandale.
- Bluetooth pour appairage Vigik+ avec l'application Urmet GO
- Alimentation requise : Alimenté par la centrale.
- Gamme de température : de -20°C à +70°C.
- Normes CE : Conforme.

IF YOU LOVE YOUR BUILDING

- Face extérieur : diamètre 34 x hauteur 8 mm.
- Face intérieur : diamètre 34 x profondeur 30 mm.
- Boîtier : ABS VO ininflammable.
- Indice de protection IP : IP53.
- Epaisseur 7 mm.

Compatibilités :

- Vigik+ et Vigik : pour les prestataires publics et les prestataires privés (ascensoristes, entreprises de nettoyage, etc.) autorisés sur la centrale.
- Badges MEMOPLUS et MEMOPROX et la fonction proximité des télécommandes BIP4BPLUS, MEMOBIP4B, MEMOBIP4B433.
- Compatibilité avec les badges concurrents, idéal en rénovation, prestation de service, ref. : PROGBADGESCC.
- Centrales : CVPLUS1P et VIT25PLUS.
- Platines de rue : 2Voice, Tel2Voice et LISA

IF YOU LOVE YOUR BUILDING