Gamme MP3000

Lecteur de proximité Mifare blanc

REF : DK3000M-P/B

Résumé

Lecteur de clé de proximité Mifare pour centrale MP3000, compatible avec les clés UDK70. Ce lecteur de badges permet à l'utilisateur final d'envoyer simplement les commandes au système MP3000.

Description

Le lecteur de proximité est compatible avec les badges/clés Mifare UDK70.

Caractéristiques du lecteur :
Technologie Mifare
Installation dans boîtiers modulaires encastrables ou à fixation murale
Raccordement à la centrale MP3000 par BUS (connexion au bus en cascade, en étoile ou en mode mixte)
2 points (type PrIO) programmables individuellement en tant qu'Entrée ou Sortie
4 LED vertes d'état du système
1 LED rouge entrées ouvertes/mémoire d'alarme
Buzzer incorporé

Disponible en noir (Réf. DK3000M-P)

Caractéristiques

- **Tension nominale d'alimentation :** 13,8 Vcc
- **Tension de fonctionnement :** 10 à 14,5 Vcc
- **Puissance de sortie (max) :** 17,2 dB□A/m à 3 m
- **Bande de fréquence :** 13,56 MHz
- **Longueur maximale du BUS :** 500 m
- **Dimensions (L x H x P) :** 21 x 40 x 50 mm
- **Certification EN50131 :** Grade 2 Classe II

Photos et caractéristiques sont non contractuelles. Crédit photos URMET FRANCE - SA au capital de 600 000€ - RCS : Pontoise 329767594 - Ne pas jeter sur la voie publique

URMET FRANCE • Paris Nord 2 • 94 rue de la Belle Étoile
CS 56331 Roissy-en-France • 95941 Roissy Charles De Gaulle Cedex
Tél. 01 55 85 84 00 • Fax. 01 41 84 68 28 • info@urmet.fr • www.urmet.fr