Gamme MP3000

Répartiteur bus RS485 pour centrale MP3000

REF : RPT3000

Résumé

La carte répartiteur permet d'augmenter le nombre de lignes BUS du système MP3000 et d'étendre la longueur des lignes.

Description

Connexion sur BUS MP3000
Possibilités d'installation à l'intérieur des centrales MP3000, à l'intérieur de l'unité d'alimentation AL3000 ou AL3000-M, ou à l'intérieur des boîtiers optionnels CP/EXP ou CP/EP500.
3 sorties BUS isolées et régénérées.

Caractéristiques

- **Tension nominale d'alimentation :** 13,8 Vcc
- **Tension de fonctionnement :** 10 à 14,5 Vcc
- **Courant nominal absorbé à 13,8 Vcc (sans bus de sortie) :** 8 mA
- **Courant maximum fourni sur les bornes + (bus de sortie) :** 1,1 A
- **Courant maximum fourni par toutes les bornes :** 1,1 A
- **Longueur maximale du bus :** 500 m
- **Dimensions :** 89 x 75 mm
- **Certification EN50131 :** Degré 2 Classe II

Photos et caractéristiques sont non contractuelles. Crédit photos URMET FRANCE - SA au capital de 600 000€ - RCS : Pontoise 329767594 - Ne pas jeter sur la voie publique

URMET FRANCE • Paris Nord 2 • 94 rue de la Belle Étoile
CS 56331 Roissy-en-France • 95941 Roissy Charles De Gaulle Cedex
Tél. 01 55 85 84 00 • Fax. 01 41 84 68 28 • info@urmet.fr • www.urmet.fr