

Portier vidéo Wifi



Portier vidéo connecté PICO

REF : 1720/1

Portier vidéo connecté en Wi-Fi

Caractéristiques

- **Caméra grand angle** : HD 720p, champ 120°H/93°V
- **Vision nocturne** : 6 LED IR, portée 2 m
- **Température de fonctionnement** : -20 à + 50°C
- **Dimensions (L*H*P)** : 90*162*47 mm (visière incluse)
- **Alimentation filaire** : 12 Vcc (non incluse)

Résumé

PICO est le nouveau portier vidéo Wi-Fi qui allie design, robustesse et simplicité d'utilisation. Il permet de gérer les accès porte et portail directement depuis un smartphone via l'application Urmet CallMe.

Les avantages clés :

- **Connexion directe** Wi-Fi 2,4 GHz WPA
- **2 relais intégrés** : commande séparée d'une porte et d'un portail.
- **Installation et configuration rapides** via QR code.
- **Robuste** : IP55 / IK04
- **Compatibilité** : carillon radio (Réf. 43559).

Description

Produit compact, tout-en-un, facile à installer.

- Configuration rapide, sans câblage réseau (connexion Wi-Fi directe avec la box domestique).

- Audio bidirectionnel, microphone + haut parleur intégrés

- Afficheur numérique personnalisable et lumineux

- Relais : 2 relais contacts secs (gâche + portail) et relai radio intégré

- Produit alimenté (pas de piles à changer ou à recharger)

Compatible avec accessoires Urmet existants (carillon Urmet 43559, gâche à émission, automatisme de portail, module télérupteur Yokis UP).

Mise en service simple grâce au QR-code et à l'application CallMe.

IF YOU LOVE YOUR BUILDING

Usages types

- Résidentiel individuel : ouverture portail et portillon depuis le smartphone.
- Petit Commerce : gérer visiteurs ou livraisons même à distance.

Contenu de l'emballage

- 1 portier vidéo Wi-Fi Pico réf. 1720/1.
- 1 visière de protection.
- Kit de fixation murale.

Prévoir alimentation **12 Vcc** non incluse (réf. AL12/2DIN).

Fonctionnalités via l'application Urmet CallMe

- Réception d'appel vidéo directement sur smartphone (iOS/Android).
- Ouverture de porte et de portail à distance.
- Historique des appels manqués.
- Configuration rapide par QR code.
- Réglage volume, langue et paramètres relais (lors de la configuration).
- Accessibilité DDA* : signal visuel et synthèse vocale.

**DDA : Dispositif pour les personnes en situation de handicap*

Besoin de plus d'informations ?

[>> Accéder à la FAQ du portier vidéo Pico](#)

IF YOU LOVE YOUR BUILDING