Vidéosurveillance

Camera Easy Dôme

REF : 1092/676

Résumé

CAMERA EASY DOME IV

Description

Conception d'installation rapide qui réduit de moitié les temps d'installation
Module caméra Sony Exview 1/4" HAD avec balayage avancé (1092/675 et 1092/676)
Résolution horizontale avec 550 lignes TV
Rotation horizontale à 360 degrés avec une vitesse maximale de 300 degrés/s
Rotation verticale avec une vitesse maximale de 120 degrés/s
Vitesse de rotation préréglée : 400 deg/s
Fonction de dissimulation jusqu'à huit zones réservées (zones de confidentialité)
Fonction zoom optique 36X pour 1092/676 (40X avec stabilisation d'image) ou 28X pour 1092/674 et 1092/675 (32X
avec stabilisation d'image) et zoom numérique 12X pour une meilleure visualisation des objets
Caractéristiques de l'objectif : f=3.5~98mm (1092/674 et 1092/675) - f=3.4~122mm (1092/676)
Sensibilité : 0,25 lux (1092/674) ou 0,65 lux (1092/675) ou 1,4 lux (1092/676) en mode couleur ; 0,01
Lux en mode noir et blanc
Rapport signal/bruit : 50 dB
256 positions programmables (préréglages, dont 200 pour un accès direct au positionnement de la caméra)
Fonctions Vector Scan (séquences de fonctions et préréglages pouvant être activés) : 6 x 16 fonctions
3 séquences qui peuvent être sauvegardées par auto-apprentissage (chacune d'une durée de 120 secondes)
Affichage à l'écran (OSD) pour une saisie sans effort des paramètres de la caméra
Rotation automatique de l'objectif (retournement) lors de la rotation verticale

Photos et caractéristiques non contractuelles. Crédit photos URMET FRANCE - SA au capital de 600 000€ - RCS : Pontoise 329767594 - Ne pas jeter sur la voie publique

URMET FRANCE • Paris Nord 2 • 94 rue de la Belle Étoile
CS 56331 Roissy-en-France • 95941 Roissy Charles De Gaulle Cedex
Tél. 01 55 85 84 00 • Fax. 01 41 84 68 28 • info@urmet.fr • www.urmet.fr

Fonction Wide Dynamic Range, pour une meilleure qualité vidéo dans des conditions d'éclairage particulièrement variables
(1092/675 et 1092/676)
Possibilité d'utiliser la stabilisation d'image
Horloge interne, pour la gestion des commandes de temps
capteur de température, pour afficher la température ambiante et contrôler le fonctionnement du dôme
Plages de température critiques ou dangereuses
Zoom proportionnel
Gestion des alarmes : 8 entrées / 1 sortie (incluse dans le Power Box)
Connexion RS485 pour contrôleur Easy Dome (PELCO - D)
Alimentation : 24 V DC - AC

Photos et caractéristiques non contractuelles. Crédit photos URMET FRANCE - SA au capital de 600 000€ - RCS : Pontoise 329767594 - Ne pas jeter sur la voie publique

URMET FRANCE • Paris Nord 2 • 94 rue de la Belle Étoile
CS 56331 Roissy-en-France • 95941 Roissy Charles De Gaulle Cedex
Tél. 01 55 85 84 00 • Fax. 01 41 84 68 28 • info@urmet.fr • www.urmet.fr