Accessoires Note 2 et Note 2 ERP



Moniteur Note2 Wifi avec Yokis UP inclus

REF : 1723/98U

Mains-libres couleur tactile 7

Résumé

système de transfert d'appels sur smartphone intégré

Description

MONITEUR + ÉTRIER DE FIXATION :
• Modèle MODO couleur mains-libres en ABS blanc finition brillante.
• Wifi intégré pour permettre le transfert d'appel vers SmartPhone avec l'application gratuite Callme.
• Ecran tactile LCD couleur 7'' (18 cm).
• Étrier métal fourni pour fixation murale avec ajustement de la verticalité.
• Entraxe de fixation adapté au boîtier Ø 60 mm.
• Pose en saillie. Montage encastré avec kit optionnel réf. 1723/60.
• Menu d'accès aux réglages et à la configuration.
• Mémoire vidéo de 32 clips de 10 secondes sauvegardante sur micro SD.
• "Post-it audio" :enregistrement et écoute d'un message interne à destination des résidents.
• Réglage du niveau de la sonnerie + coupure avec signalisation lumineuse.
• Réglage de luminosité, contraste, couleur.
• 5 mélodies au choix + 1 personnalisante par l'utilisateur.
• Commandes : ouverture de la porte, ouverture du portail motorisé, et 8 YOKIS UP intégrées (8 commandes) (éclairage extérieur, volants roulants, ...), 6 scénarios personnalisables.
• Vidéosurveillance permettant d'afficher les images provenant de 2 plaques de rue et de 4 caméras.
• Voyants de fonction : coupure de sonnerie, porte ouverte, messages.
• Boucle magnétique intégrée. Compatible avec appareil auditif pour malentendants.

Photos et caractéristiques non contractuelles. Crédit photos URMET FRANCE - SA au capital de 600 000€ - RCS : Pontoise 329767594 - Ne pas jeter sur la voie publique

URMET FRANCE • Paris Nord 2 • 94 rue de la Belle Étoile
CS 56331 Roissy-en-France • 95941 Roissy Charles De Gaulle Cedex
Tél. 01 55 85 84 00 • Fax. 01 41 84 68 28 • info@urmet.fr • www.urmet.fr

• 1 sortie pour sonnerie supplémentaire ou carillon sans fil.
• 2 sorties sur contact sec pour commandes supplémentaires.
• 1 sortie 12 Vcc - 250 mA pour alimentation d'un détecteur ou d'une caméra.
• 1 Entrée pour branchement d'une caméra de surveillance ou l'interface 4 caméras.
• 1 Entrée pour branchement d'une détecteur de présence.
• 1 Entrée bouton de sonnerie porte palière.
• Dimensions (HxLxP) : 142 x 202 x 22 mm.

Accessoires

• Alimentation pour moniteur supplémentaire réf. 1723/22.
• Boîtier d'encastrement pour moniteur MODO réf. 1723/60.
• Support de table pour moniteur MODO réf. 1723/52.

Photos et caractéristiques non contractuelles. Crédit photos URMET FRANCE - SA au capital de 600 000€ - RCS : Pontoise 329767594 - Ne pas jeter sur la voie publique

URMET FRANCE • Paris Nord 2 • 94 rue de la Belle Étoile
CS 56331 Roissy-en-France • 95941 Roissy Charles De Gaulle Cedex
Tél. 01 55 85 84 00 • Fax. 01 41 84 68 28 • info@urmet.fr • www.urmet.fr