Kits carillons

Caractéristiques

- **Poids :** 0,489kg

Kit carillon PMR avec flash 350 m

REF : 43118

Mise en conformité des ERP et IOP

Résumé

Kit carillon PMR avec flash 350 m

Description

• Pour la demande d'accès des personnes à mobilité réduite.
• A installer aux accès équipés d'ascenseurs ou de rampes amovibles.
• Nécessaire pour la mise en conformité des accès PMR

• Composé de :
• Un carillon récepteur fréquence 868Mhz. Portée 350 mètres en champ libre.
• Base en ABS blanc et décor aluminium.
• 17 mélodies sélectionnables et flash intégré par leds.
• Niveau de sonnerie réglable et coupure visualisée par led.
• Puissance sonore : 86 dB.
• Une affiche pour identifier le récepteur.
• Dimensions (H x L x P) : 180 x 140 x 50 mm
• Alimentation carillon : 4 piles LR14 1,5 V ou 4 piles LR06 1,5 V (Piles non fournies) ou tension externe de 8 à 12 Vcc/ca ou par bloc alimentation.

• Deux affiches PVC d'identification et de localisation du point d'appel.
• Réversibles, une face pour pose horizontale, une face pour pose verticale.
• Dimensions (H x L x ép) : 210 x 150 x 2 mm

• Un bouton émetteur IP 54 avec porte étiquette et étiquette de signalisation .
• Alimentation émetteur : 2 piles LR03 1,5 V fournies.
• Dimensions (H x L x P) : émetteur 35 x 96 x 16 mm.

Photos et caractéristiques non contractuelles. Crédit photos URMET FRANCE - SA au capital de 600 000€ - RCS : Pontoise 329767594 - Ne pas jeter sur la voie publique

URMET FRANCE • Paris Nord 2 • 94 rue de la Belle Étoile
CS 56331 Roissy-en-France • 95941 Roissy Charles De Gaulle Cedex
Tél. 01 55 85 84 00 • Fax. 01 41 84 68 28 • info@urmet.fr • www.urmet.fr

• Entrée contact sec pour réemploi d'un poussoir existant.
• Entrée tension 8 à 12 Vcc/ca, pour mise en parallèle sur sonnerie existante.
• Conforme aux normes : EN300220, EN301489-1/-3, EN60950, EN60065.
• Autonomie des piles : 5 ans pour 10 appels par jour.

• Configuration évolutive : 20 émetteurs max. vers un récepteur, plusieurs récepteurs sur un émetteur, plusieurs récepteurs et émetteurs, répétiteur d'appel longue distance

Accessoires

- Bloc alimentation enfichable réf.: 43399.
- Récepteur supplémentaire avec flash réf. : 43410.
- Emetteur 350 m supplémentaire réf. : 43320.
- Transformateur modulaire 230V/8V réf. : 14201.

Photos et caractéristiques non contractuelles. Crédit photos URMET FRANCE - SA au capital de 600 000€ - RCS : Pontoise 329767594 - Ne pas jeter sur la voie publique

URMET FRANCE • Paris Nord 2 • 94 rue de la Belle Étoile
CS 56331 Roissy-en-France • 95941 Roissy Charles De Gaulle Cedex
Tél. 01 55 85 84 00 • Fax. 01 41 84 68 28 • info@urmet.fr • www.urmet.fr