Centrales

KIT MICRO-CENTRALE CV1083 + T25VK2

REF : KCV1083

Kit micro-centrale 1 porte + T25VK2 - Mode Lecture/Ecriture - Gestion sous VisiosoftWeb

Description

Kit Contrôle d'accès composé d'une micro-centrale CV1083 et d'une tête de lecture T25VK2
Gestion 1 porte Résidents/VIGIK via www.visiosoftweb.com en Lecture/Ecriture.
Parfaitement adapté pour la gestion du contrôle d'accès via platine à boutons.
Boîtier en ABS jaune
* Avec la référence MIGIPCV, migration d'un site L/E hébergé sur VisiosoftWeb et équipé de CV1083 (et/ou CVHFLE) en site connecté (2 modes de gestion disponibles : IP / GPRS). L'ajout de matériel lié au passage à un site connecté est non inclus.
Fabriquée en France.

Caractéristiques Techniques

•Nombre de clés max.: 5000
• Nombres de services VIGIK : 200
• Compatible avec platines 2Voice URMET
• Gestion et programmation à distance sur VisiosoftWeb (www.visiosoftweb.com)
• INT/IP (RS485) intégré permettant de la faire évoluer en version IP ou GPRS
• Compatible avec tête de lecture 2 fils V2
• Distance entre centrale et tête de lecture: 100 mètres
• Borniers débrochables (borniers de boutons de sortie, lecteur de proximité, alimentation)
• Voyants de programmation et d'alimentation
• Alimentation centrale : 12/26 Vcc, 0.5A
• Pile compatible : CR1225
• Gamme de température : - 20 °C à +60° C

Fonctionnalités

• Fonctionnalité anti-copie activable par badge
•Mémoire de données amovible avec gaine thermo.

Caractéristiques

- **Poids :** 0,6 kg
- **Dimensions :** 70 x 70 x 20 mm

Photos et caractéristiques non contractuelles. Crédit photos URMET FRANCE - SA au capital de 600 000€ - RCS : Pontoise 329767594 - Ne pas jeter sur la voie publique

URMET FRANCE • Paris Nord 2 • 94 rue de la Belle Étoile
CS 56331 Roissy-en-France • 95941 Roissy Charles De Gaulle Cedex
Tél. 01 55 85 84 00 • Fax. 01 41 84 68 28 • info@urmet.fr • www.urmet.fr

Contient toutes les données de la centrale.
Elle doit être connectée à la CV1083 pour fonctionner.
En cas de panne de la micro- centrale, la mémoire peut être utilisée sur une autre centrale CV1083 qui fonctionnera alors comme la précédente.

Compatibilité

• Compatibles Platines 2Voice
• Non compatible avec outil de gestion VISIOSOFT MONOPOSTE
• Non compatible avec les platines RTC, E2W, FDI, BIBUS et HBS
• Non compatible SARAH

Alimentations conseillées :

• Contrôle d'accès seul, Réf. : 8500/2
• Avec interphonie, Réf. : 12012400

Patrimoine

Petit collectif - Moyen collectif - Grand collectif

Technologies

2VOICE - Lecture écriture

Photos et caractéristiques non contractuelles. Crédit photos URMET FRANCE - SA au capital de 600 000€ - RCS : Pontoise 329767594 - Ne pas jeter sur la voie publique

URMET FRANCE • Paris Nord 2 • 94 rue de la Belle Étoile
CS 56331 Roissy-en-France • 95941 Roissy Charles De Gaulle Cedex
Tél. 01 55 85 84 00 • Fax. 01 41 84 68 28 • info@urmet.fr • www.urmet.fr