Kits préprogrammés audio 2Voice

Kit audio Sinthesi préprogrammé 9bp

REF : KASA83/09

Pour système 2Voice

Résumé

Kit audio aluminium modulaire à 9 boutons

Description

POSTE D'APPARTEMENT AUDIO MIRO 1183/4
• Poste électronique pour installation bus 2 fils.
• Base en ABS blanc finition satinée pour fixation murale (chevilles et vis fournies).
• Points de fixation permettant un ajustement de la verticalité.
• Réglage et coupure de sonnerie, 3 niveaux. Signalisation de coupure.
• Combiné relié à la base par un cordon spiralé connectable par prise RJ.
• Touche d'ouverture de porte en ABS blanc finition lisse.
• Touche deuxième ouverture (portail véhicule, éclairage,...).
• Raccordement direct du bouton d'appel porte palière, sans alimentation ou dispositif supplémentaire.
• Codage par switches déjà réalisé.
• Dimensions (HxLxP) : 200 x 90 x 52 mm

PLAQUE MODULAIRE SINTHESI S2
• Façade en aluminium.
• Fermeture par vis 2 trous (outil fourni).
• Porte-étiquette lumineux en polycarbonate haute résistance.
• Touche d'appel en aluminium, coloris assorti à la façade.
• Perçage Ø 25 mm pour tête Vigik ou canon PTT.
• Etiquettes nom rétro éclairées.
• Boîtier d'encastrement .
• IP42 / IK08.

Photos et caractéristiques non contractuelles. Crédit photos URMET FRANCE - SA au capital de 600 000€ - RCS : Pontoise 329767594 - Ne pas jeter sur la voie publique

URMET FRANCE • Paris Nord 2 • 94 rue de la Belle Étoile
CS 56331 Roissy-en-France • 95941 Roissy Charles De Gaulle Cedex
Tél. 01 55 85 84 00 • Fax. 01 41 84 68 28 • info@urmet.fr • www.urmet.fr

BLOC AUDIO 1083/44
• Module d'appel extérieur pour installation 2 Voice audio.
• Il est équipé du groupe phonique.
• Temporisation de conversation réglable.
• Commande ouverture porte No/Nf 5A 30vcc, temporisée de 1 à 30s.
• Programmation possible d'un bouton d'appel en commande spéciale par relais 1083/80.
• Entrée pour bouton de sortie .
• Dimensions (H x L x P) : 78,6 x 129 x 25 mm.

EXTENSION 16 BP 1083/17
• Se monte dans la plaque de rue.
• Chaque extension contrôle 16 touches.
• Livré avec 4 câbles pour connecter 4 modules à 4 touches.

L'ALIMENTATION 1083/20
• Alimente jusqu'à 128 postes d'appartement.
• Alimente la plaque de rue : audio, appel, gâche.
• Alimentation : 230Vca.
• Sortie bus : 48 Vcc - 80 W.
• Protection électronique contre les surcharges de courant.
• Conformité: EN 61000-6-3, EN 61000-6-1, EN60065, IEC60065
• Température de fonctionnement: - 10°C ÷ + 35°C.
• Boîtier rail DIN 10 modules.
• Dimensions (H x L x P) : 180 x 80 x 90 mm.

Accessoires
• Centrale Vigik réf. VIT25M
• Canon PTT réf. : T25/CH
• Obturateur réf. : OBT83

Photos et caractéristiques non contractuelles. Crédit photos URMET FRANCE - SA au capital de 600 000€ - RCS : Pontoise 329767594 - Ne pas jeter sur la voie publique

URMET FRANCE • Paris Nord 2 • 94 rue de la Belle Étoile
CS 56331 Roissy-en-France • 95941 Roissy Charles De Gaulle Cedex
Tél. 01 55 85 84 00 • Fax. 01 41 84 68 28 • info@urmet.fr • www.urmet.fr