Enregistreurs A-HD

Enregistreur 16 canaux & 4 canaux IP

REF : 1097/576

Pour petits et moyens collectifs

Caractéristiques

- **Puissance consommée :** 18,3W (13,8 sans HD)
- **Alimentation :** 12 V 2 A
- **Température de fonctionnement :** 0°C~+40°C
- **Dimensions (LxHxP) :** 300 x 53 x 227 mm

Description

16 canaux avec entrée vidéo BNC / 4 canaux avec entrée vidéo IP
jusqu'à 20 canaux avec entrée vidéo IP
jusqu'à 20 canaux avec entrée vidéo mixte : analogique + IP)
1 canal de sortie VGA / 1 canal de sortie HDMI
Résolution affichage :
- Canaux d'entrées analogiques : CVBS
- Canaux d'entrées analogiques AHD 5MP/1080P/720P à 20 images/s pour chaque canal
- Canaux d'entrées IP : 5MP/1080P/720P à 30 images/s pour chaque canal.
- Pas de temps réel pour les canaux multiples

Résolution d'enregistrement
- 5M (1280 x 1944)
- 1080N 1920 x 1080)
- 720P (1280 x 720)
- WD1 (960 x 576)

Vitesse de trame en enregistrement
- IP : 1080P à 25 images/s par canal
- Analogique : 5MP à 12 images/s / 1080N à 15 images/s / 720P à 25 images/s /

Mode d'enregistrement
Toujours / Temporisé / Manuel / Détection de mouvement
Bande passante IP d'enregistrement (Bande passante maximale en entrée)
-16Mbps ~ 48Mbps (16Mbps par défaut ; pour chaque canal analogique exclu, la largeur de bande augmente d'environ 4 Mbps (en excluant un canal analogique, elle peut atteindre 1080P 8fps)
Interface du disque dur : Max. 1 HDD Sata (Max. 8T)
Mémoire de sauvegarde vidéo
Disque dur de 1000 Go (par défaut)
Dispositif USB/eSATA externe / Graveur CD-DVD USB

Photos et caractéristiques non contractuelles. Crédit photos URMET FRANCE - SA au capital de 600 000€ - RCS : Pontoise 329767594 - Ne pas jeter sur la voie publique

URMET FRANCE • Paris Nord 2 • 94 rue de la Belle Étoile
CS 56331 Roissy-en-France • 95941 Roissy Charles De Gaulle Cedex
Tél. 01 55 85 84 00 • Fax. 01 41 84 68 28 • info@urmet.fr • www.urmet.fr

externe / Réseau (fichier AVI)
Types d'alarme : Mouvement / Alarmes en entrée / Perte vidéo / Espace HD / Panne HD / Alarmes externes sur caméra
PDA Logiciel mobile
Urmet iUVS PRO (iOS, Android)
Commande PTZ : Via RS485 avec protocoles COAX, PELCO-D et PELCO-P / Contrôle des optiques AF
Ports USB 2.0 : 2 (pour la souris et la sauvegarde)
Ethernet Interface : Interface auto-adaptative RJ-45 100/1000Mo
Protocoles de réseau TCP/IP, DHCP, UDP, Urmet DDNS/UrmetDDNS2 avec ID, P2P, PPPOE, Stockage Cloud , SMTP , HTTPS , PPPPoE , FTP , RTSP , UPNP , SNMP

Photos et caractéristiques non contractuelles. Crédit photos URMET FRANCE - SA au capital de 600 000€ - RCS : Pontoise 329767594 - Ne pas jeter sur la voie publique

URMET FRANCE • Paris Nord 2 • 94 rue de la Belle Étoile
CS 56331 Roissy-en-France • 95941 Roissy Charles De Gaulle Cedex
Tél. 01 55 85 84 00 • Fax. 01 41 84 68 28 • info@urmet.fr • www.urmet.fr