Postes d’intercommunication



Poste chef 3 directions + 2 commandes

REF : 10052003

A poser sur un bureau, ou en fixation murale.

Résumé

Poste chef 3 directions + 2 commandes

Description

• Poste d’interphonie à poser sur un bureau, ou en fixation murale.
• Communication simplex. Puissance 4 W.
• Fonctionne uniquement avec des postes secondaires.
• 2 touches de commande de gâche. Sortie sur contact sec NO 1A max.
• 3 voyants de communication et d’appel.
• 3 touches de prise de ligne. 1 touche parole/écoute.
• 1 bouton de réglage micro. 1 bouton de réglage haut-parleur.
• Sonnerie réglable.
• Conformités aux normes européennes de sécurité selon norme EN 60950.
• Boîtier en ABS, IP 40. Classe 1.
• Température de fonctionnement: 0° / +50 °C.
• Alimentation 230V/12V à prévoir : enfichable 1092/801, ou modulaire 8500/2.
• Dimensions du poste (H x L x P) : 240 x 187 x 62 mm.

• Raccordement sur boîtier de connexion. Capacité 1mm² maxi.
• ABS, IP 50 avec cordon de 3 mètres fourni. Fixation murale ou pose sur table.
• Dimensions du boîtier de connexion (H x L x P) : 90 x 70 x 25 mm.

Patrimoine

Tertiaire

Photos et caractéristiques non contractuelles. Crédit photos URMET FRANCE - SA au capital de 600 000€ - RCS : Pontoise 329767594 - Ne pas jeter sur la voie publique

URMET FRANCE • Paris Nord 2 • 94 rue de la Belle Étoile
CS 56331 Roissy-en-France • 95941 Roissy Charles De Gaulle Cedex
Tél. 01 55 85 84 00 • Fax. 01 41 84 68 28 • info@urmet.fr • www.urmet.fr