# Kits préprogrammés




## Kit VIGIK 1 porte - 5 appartements - avec 3 badges résidents programmés par logement

REF : 16090005

Simplifiez-vous le contrôle d'accès !

## Résumé

Kit VIGIK 1 porte - 5 appartements - avec 3 badges résidents programmés par logement

## Description

Déployez encore plus rapidement le contrôle d'accès dans vos immeubles grâce aux kits pré-programmés URMET.
Les kits sont livrés avec des ensemble de badges programmés pour une distribution immédiate aux résidents de l'immeuble. Les kits comprennent ainsi des sachets de 3 badges par appartement.

Kit composé de :

- 1 micro-centrale de contrôle d'accès VIT25M et sa tête de lecture.
- 5 lots de 3 badges préprogrammés.
- Un badge maître de programmation.

Présentation de la micro-centrale :
• Centrale autonome 1 porte agréée VIGIK.
• Borniers débrochables.
• Distance centrale-lecteur max: 2 m avec SYT 8/10è et 30 m avec coax 50 ohms (type RG58 C/U)
• Services VIGIK préprogrammés.
• Capacité de 100 services VIGIK.
• Date, heure et relais programmés.
• Relais NO/NF 5A.
• Nécessite une alimentation 12Vca ou 11,5-25 Vcc

Photos et caractéristiques non contractuelles. Crédit photos URMET FRANCE - SA au capital de 600 000€ - RCS : Pontoise 329767594 - Ne pas jeter sur la voie publique



URMET FRANCE • Paris Nord 2 • 94 rue de la Belle Étoile
CS 56331 Roissy-en-France • 95941 Roissy Charles De Gaulle Cedex
Tél. 01 55 85 84 00 • Fax. 01 41 84 68 28 • info@urmet.fr • www.urmet.fr

(alimentation conseillée : 9000/230)
• Sauvegarde par pile.
• Gestion en Local : 1500 clés MEMOPROX.
• Gestion par Internet sans déplacement avec un encodeur (réf. : 18970001).

Dimensions :
Centrale (L x H x P) : 70 x 60 x 16 mm
Lecteur (D x H x P) : 43 x 7 x 34 mm

Maintenance de la centrale :
- Mémoire de sauvegarde débrochable : en cas de remplacement de la centrale, aucune programmation n'est nécessaire : la mémoire de l'ancienne centrale en panne est raccordée sur la nouvelle centrale
- Autodiagnostic par LED : la micro-centrale indique la cause de sa mise en défaut
- Borniers débrochables pour un remplacement facile

Présentation des badges :
- Des sachets de trois badges par appartement : conditionnement conçu pour une distribution simplifiée auprès des résidents
- Trois couleurs de badge par sachet : noir, bleu, vert
- Identification rapide du numéro de série gravé à l'arrière du badge

GESTION :

- Les badges fournis dans le kit sont déjà préprogrammés
- 2 solutions sont possibles pour rajouter des badges sur le site

a) Localement : Par l'intermédiaire du badge maître qui permet de faire entrer la centrale en mode programmation

b) A distance : grâce au logiciel gratuit "jegèremarésidence.com". Pour fonctionner, le logiciel a besoin du numéro de la centrale (inscrit au dos du produit et sur un carte d'identification présente dans le packaging) et d'un encodeur USB (référence 18970001).
ATTENTION : la gestion sur jegèremarésidence.com ne

Photos et caractéristiques non contractuelles. Crédit photos URMET FRANCE - SA au capital de 600 000€ - RCS : Pontoise 329767594 - Ne pas jeter sur la voie publique



URMET FRANCE • Paris Nord 2 • 94 rue de la Belle Étoile
CS 56331 Roissy-en-France • 95941 Roissy Charles De Gaulle Cedex
Tél. 01 55 85 84 00 • Fax. 01 41 84 68 28 • info@urmet.fr • www.urmet.fr

concernera que les nouveaux badges

## Homologation

Agrée VIGIK par LA POSTE.
Numéros de référencement Vigik : Module MS200401-01 Serrure PS200401-01.

## Accessoires

Alimentation URMET conseillé : 9000/230
Badges supplémentaires : MEMOPROX (couleur noire), MEMOPROX

Photos et caractéristiques non contractuelles. Crédit photos URMET FRANCE - SA au capital de 600 000€ - RCS : Pontoise 329767594 - Ne pas jeter sur la voie publique



URMET FRANCE • Paris Nord 2 • 94 rue de la Belle Étoile
CS 56331 Roissy-en-France • 95941 Roissy Charles De Gaulle Cedex
Tél. 01 55 85 84 00 • Fax. 01 41 84 68 28 • info@urmet.fr • www.urmet.fr