Kits préprogrammés



Kit VIGIK 1 porte - 10 appartements - avec 3 badges résidents programmés par logement

REF : 16090010

Simplifiez-vous le contrôle d'accès !

Résumé

Kit VIGIK 1 porte - 10 appartements - avec 3 badges résidents programmés par logement

Description

Déployez encore plus rapidement le contrôle d'accès dans vos immeubles grâce aux kits pré-programmés URMET.
Les kits sont livrés avec des ensemble de badges programmés pour une distribution immédiate aux résidents de l'immeuble. Les kits comprennent ainsi des sachets de 3 badges par appartement.

Kit composé de :

- 1 micro-centrale de contrôle d'accès VIT25M et sa tête de lecture.
- 10 lots de 3 badges programmés.
- Un badge maître de programmation.

Présentation de la micro-centrale :
• Centrale autonome 1 porte agréée VIGIK.
• Borniers débrochables.
• Distance centrale-lecteur max: 2 m avec SYT 8/10è et 30 m avec coax 50 ohms (type RG58 C/U)
• Services VIGIK préprogrammés.
• Capacité de 100 services VIGIK.
• Date, heure et relais programmés.
• Relais NO/NF 5A.
• Nécessite une alimentation 12Vca ou 11,5-25 Vcc

Photos et caractéristiques non contractuelles. Crédit photos URMET FRANCE - SA au capital de 600 000€ - RCS : Pontoise 329767594 - Ne pas jeter sur la voie publique

URMET FRANCE • Paris Nord 2 • 94 rue de la Belle Étoile
CS 56331 Roissy-en-France • 95941 Roissy Charles De Gaulle Cedex
Tél. 01 55 85 84 00 • Fax. 01 41 84 68 28 • info@urmet.fr • www.urmet.fr

(alimentation conseillée : 9000/230)
• Sauvegarde par pile.
• Gestion en Local : 1500 clés MEMOPROX.
• Gestion par Internet sans déplacement avec un encodeur réf 18970001.

Dimensions :
Centrale (L x H x P) : 70 x 60 x 16 mm
Lecteur (D x H x P) : 43 x 7 x 34 mm

Maintenance de la centrale :
- Mémoire de sauvegarde débrochable : en cas de remplacement de la centrale, aucune programmation n'est nécessaire : la mémoire de l'ancienne centrale en panne est raccordée sur la nouvelle centrale
- Auto-diagnostic par LED : la micro-centrale indique la cause de sa mise en défaut
- Borniers débrochables pour un remplacement facile

Présentation des badges :
- Des sachets de trois badges par appartement : conditionnement conçu pour une distribution simplifiée auprès des résidents
- Trois couleurs de badge par sachet : noir, bleu, vert
- Identification rapide du numéro de série gravé à l'arrière du badge

GESTION :

- Les badges fournis dans le kit sont déjà préprogrammés
- 2 solutions sont possibles pour rajouter des badges sur le site

a) Localement : Par l'intermédiaire du badge maître qui permet de faire entrer la centrale en mode programmation

b) A distance : grâce au logiciel gratuit "jegèremarésidence.com". Pour fonctionner, le logiciel a besoin du numéro de la centrale (inscrit au dos du produit et sur un carte d'identification présente dans le packaging) et d'un encodeur USB (référence 18970001).

Photos et caractéristiques non contractuelles. Crédit photos URMET FRANCE - SA au capital de 600 000€ - RCS : Pontoise 329767594 - Ne pas jeter sur la voie publique

URMET FRANCE • Paris Nord 2 • 94 rue de la Belle Étoile
CS 56331 Roissy-en-France • 95941 Roissy Charles De Gaulle Cedex
Tél. 01 55 85 84 00 • Fax. 01 41 84 68 28 • info@urmet.fr • www.urmet.fr

ATTENTION : la gestion sur jegèremarésidence.com ne concernera que les nouveaux badges

Homologation

Agrée VIGIK par LA POSTE.
Numéros de référencement Vigik : Module MS200401-01 Serrure PS200401-01.

Accessoires

Alimentation URMET conseillé : 9000/230
Badges supplémentaires : MEMOPROX (couleur noire), MEMOPROX

Photos et caractéristiques non contractuelles. Crédit photos URMET FRANCE - SA au capital de 600 000€ - RCS : Pontoise 329767594 - Ne pas jeter sur la voie publique

URMET FRANCE • Paris Nord 2 • 94 rue de la Belle Étoile
CS 56331 Roissy-en-France • 95941 Roissy Charles De Gaulle Cedex
Tél. 01 55 85 84 00 • Fax. 01 41 84 68 28 • info@urmet.fr • www.urmet.fr