

Modems/routeurs



Kit comprenant Modem Data V4 avec centrale IPCV4083

REF : KGPRSV44P083

Résumé

Kit Modem DATA V4 + centrale IPCV4083 + 1 T25VK2 + alimentations

Description

Kit prêt à poser comprenant :

- 1 modem DATA V4 avec 10 ans de communication (mises à jour illimitées) : réf.: 18971V410A
- 1 centrale 4 portes IPCV4083 dans boîtier en ABS et bouton jaune
- 1 alimentation pour modem AL12/5A
- 1 alimentation pour centrale 8500/2
- 1 tête de lecture T25VK2

Produits fabriqués en France

Caractéristiques

- **Dimensions Centrale** : 70 x 70 x 20 mm
- **Modem V4** : 91 x 154 x 34.5 mm

Caractéristiques Techniques

Centrale IPCV4083 :

- Nombre de clés max.: 5000
- Nombre de services VIGIK : 200
- Nombre de centrales max. en réseau : 6
- Gestion et programmation à distance sur le site Internet VisiosoftWeb (www.visiosoftweb.com)
- Gestion des événements : 30 000 événements (sur 30 jours maximum)
- Transfert des noms et accès sur platine sans ligne ADSL ou modem GPRS via mémoire marron (en mode centrale non connectée)**
- Compatible avec tête de lecture 2 fils T25VK2 en contrôle d'accès uniquement
- Distance entre centrale et tête de lecture : 100 mètres
- Alimentation centrale : 12/26 Vcc, 0.5A

Modem V4 18971V410A :

- Carte SIM pré-montée dans le modem est multi-

IF YOU LOVE YOUR BUILDING

- opérateurs : Oange / SFR / Bouygues Telecom
- Réception optimale du signal France métropolitaine et DOM-TOM
 - Sélection automatique du meilleur réseau disponible sur site
 - Changement automatique du réseau si défaillance du réseau initial

Fonctionnalités

MODEM V4 1897V410A (sous www.visiosoftweb.com)

- Mise à jour des noms des platines de rue
- Mise à jour de la politique de sécurité des badges de contrôle d'accès (annulation de badges, création/gestion de passes, etc.)
- Remontées des alarmes techniques (porte forcée, perte de communication du matériel de contrôle d'accès ou alarmes de maintenance via interface 10 entrées analogiques (réf. : 16121010) ou 10 entrées TOR (réf. 16121011)
- Ouverture de porte à distance
- Consultation des événements des centrales de contrôle d'accès (événements mémorisés uniquement).
- Installation intérieure ou extérieure (IP67). Installation extérieure à privilégier.

Compatibilité

- Compatible Platines 2Voice
- Non compatible avec outil de gestion VISIOSOFT MONOPOSTE
- Non compatible avec les platines RTC, E2W, FDI, BIBUS, et HBS
- Non compatible SARAH
- Possibilité de relier, par défaut, jusqu'à 6 modules (centrales/module d'alerte) par modem V4.

Accessoires

- Borniers débrochables

IF YOU LOVE YOUR BUILDING