

Câblage

Kit émetteur récepteur vidéo BALUN 1 paire CAT5

REF : 1092/300

Kit émetteur récepteur vidéo BALUN 1paire CAT5



Caractéristiques

- Poids : 0,255kg

Résumé

0 Kit émetteur récepteur vidéo BALUN 1 paire CAT5

Description

. Kit de transmission Balun passif sans amplification de signal, avec report alimentation 12 volts. Connexion par serre-fil.

. Permet de connecter tout modèle de caméra à un moniteur BNC ou une entrée vidéo.

. Ne nécessite pas d'alimentation.

. Entrée : BNC mâle. Sortie : Bornier.

. Dimensions (LxHxP) : 30 x 15 x 14 mm

Caractéristiques Techniques

- Entrée / sortie vidéo : BNC mâle

- Entrée / sortie câble UTP : Bornier

- Type de câble conseillé : 24 AWG UTP CAT5 ou supérieur

- Impédance $100 \Omega \pm 20\%$, résistance DC loop 18 Ω /100 m

- Impédance BNC : 75 Ω

- Impédance UTP : 100 Ω

- Protection contre les surtensions : Oui

- Température de fonctionnement : -10÷45°C

- Température de stockage : -30÷60°C

- Humidité : 0÷95%

- Dimensions (L x H x P) : 30 x 15 x 14 mm

- Poids (chaque) : 30 gr

IF YOU LOVE YOUR BUILDING