Inox robustes





Plaque vidéo à défilement 2 lignes pour lecteur T25

REF : D83/I

Antivandale inox 316L et conforme loi accessibilité

Caractéristiques

- **Lecteur Vigik :** A prévoir
- **Type de pose :** Encastrée
- **Indice de protection :** IP54 / IK08
- **Façade en inox :** 316L brossé
- **Épaisseur façade :** 2,5 mm
- **Dimensions Façade (H x L) :** 430 x 150 mm.
- **Dimensions Encastrement (HxLxP) :** 410 x 135 x 60 mm
- **Température de fonctionnement :** -20°C à +55°C

Résumé

Plaque système 2 Voice vidéo.

Pour lecteur badge Vigik+ T25 (non fourni).

 Nouveauté à partir de mars : le nouveau Makrolon D83, avec une meilleure indication visuelle pour les visiteurs.

Description

- La **platine de rue D83** est une platine robuste et élégante, spécialement conçue pour les **résidences collectives**.

- Elle combine **haute résistance mécanique**, **design moderne** et **technologie 2Voice** pour offrir une interphonie fiable, simple à installer et accessible à tous.

- Dotée d'une **plaque d'appel à défilement des noms** avec un **afficheur OLED 2 lignes haute luminosité**, elle permet d'accueillir jusqu'à **1000 noms et 1000 logements**.

- La recherche s'effectue facilement par **défilement**, par **la première lettre du nom**, ou via un **clavier étanche rétroéclairé** avec **marquage braille**.

- Chaque appel est assisté par des **pictogrammes** et une **synthèse vocale d'information**, assurant une utilisation intuitive et conforme aux exigences d'accessibilité.

Photos et caractéristiques non contractuelles. Crédit photos URMET FRANCE - SA au capital de 600 000€ - RCS : Pontoise 329767594 - Ne pas jeter sur la voie publique

URMET FRANCE • Paris Nord 2 • 94 rue de la Belle Étoile
CS 56331 Roissy-en-France • 95941 Roissy Charles De Gaulle Cedex
Tél. 01 55 85 84 00 • Fax. 01 41 84 68 28 • info@urmet.fr • www.urmet.fr

- La D83 permet également d'afficher un **message d'accueil ou d'utilisation** déclenché automatiquement par **détection de présence**, renforçant le confort d'usage.

- La gestion des noms varie selon le mode de fonctionnement. Elle peut se faire directement depuis les menus de la D83, via l'application 2Voice Manager ou à l'aide de Visiosoftweb.

- Elle permet l'ouverture de la porte lorsqu'elle est associée à une **centrale de contrôle d'accès** (réf. **CVPLUS1P**) ou à avec une carte relais adtionnele **(ref. C83/2R)**.

Accessoires :

- Carte 2 relais supplémentaires : réf. C83/2R.

- Boucle T optionnelle pour ERP : réf. BM83.

- Vis et embout compatible : réf. M5/25 + réf. 9904/1.

- Obturateur : réf. OBT/I.

- Visière : réf. V83/I

- Boîtier saillie : réf. BV83/I

Photos et caractéristiques non contractuelles. Crédit photos URMET FRANCE - SA au capital de 600 000€ - RCS : Pontoise 329767594 - Ne pas jeter sur la voie publique

URMET FRANCE • Paris Nord 2 • 94 rue de la Belle Étoile
CS 56331 Roissy-en-France • 95941 Roissy Charles De Gaulle Cedex
Tél. 01 55 85 84 00 • Fax. 01 41 84 68 28 • info@urmet.fr • www.urmet.fr