Enregistreurs

Enregistreur 16 canaux AHD/CVBS & 8 canaux IP

REF : 1093/516N

Résumé

Enregistreur 16 canaux AHD/CVBS & 8 canaux IP pour petits et moyens collectifs

Caractéristiques

- **Alarme E/S :** Non
- **Puissance consommée :** Maximum 24 W
- **Alimentation :** 12 V 2 A
- **Température de fonctionnement :** De -10 °C à 55 °C
- **Dimensions (LxHxP) :** 300 x 53 x 227 mm

Description

16 canaux avec entrée vidéo BNC / 8 canaux avec entrée vidéo IP
jusqu'à 24 canaux avec entrée vidéo IP
jusqu'à 24 canaux avec entrée vidéo mixte : analogique + IP)
1 canal de sortie VGA / 1 canal de sortie HDMI
Résolution affichage :
- Canaux d'entrées analogiques : CVBS
- Canaux d'entrées analogiques AHD 720p & 1080p à 25 images/s pour chaque canal
- Canaux d'entrées IP : 720p & 1080p à 25 images/s pour chaque canal.
- Pas de temps réel pour les canaux multiples

Résolution d'enregistrement
- 1080P (1920 x 1080)
- 1080N (960 x 1080)
- 720P (1280 x 720)
- WD1 (960 x 576)

Vitesse de trame en enregistrement
- IP : 1080P à 25 images/s par canal
- Analogique : 1080N à 10 images/s / 720P à 10 images/s /
- WD1 à 25 images/s par canal (1080N à 25 images/s et 720P à 25 images/s si tous les
- canaux IP sont désactivés)

Mode d'enregistrement
Toujours / Temporisé / Manuel / Détection de mouvement
Bande passante IP d'enregistrement (Bande passante maximale en entrée)
- 24 Mbits/s ~ 72 Mbits/s (par défaut 24 Mbits/s ; pour

Photos et caractéristiques non contractuelles. Crédit photos URMET FRANCE - SA au capital de 600 000€ - RCS : Pontoise 329767594 - Ne pas jeter sur la voie publique

URMET FRANCE • Paris Nord 2 • 94 rue de la Belle Étoile
CS 56331 Roissy-en-France • 95941 Roissy Charles De Gaulle Cedex
Tél. 01 55 85 84 00 • Fax. 01 41 84 68 28 • info@urmet.fr • www.urmet.fr

chaque canal analogique exclu
- bande passante augmente d'environ 3 Mbits/s jusqu'à 72 Mbits/s maximum)
- bande passante maximale en sortie : 32 Mbits/s
Interface du disque dur : Maximum 1 HDD Sata (chaque HDD jusqu'à 6 To)
Mémoire de sauvegarde vidéo
Disque dur de 1000 Go (par défaut)
Dispositif USB/eSATA externe / Graveur CD-DVD USB externe / Réseau (fichier AVI)
Types d'alarme : Mouvement / Perte vidéo / Espace HD / Panne HD
PDA Logiciel mobile
Urmet iUVS (iOS, Android), Urmet iUVSTab (tablette Android) et Urmet iUVSPad (iPad)
Commande PTZ : Par RS485 avec protocoles COAX, PELCO-D et PELCO-P
Ports USB 2.0 : 2 (pour la souris et la sauvegarde)
Ethernet Interface : auto-adaptative RJ-45 10 Mo/100 Mo
Protocoles de réseau TCP/IP, DHCP, UDP, Urmet DDNS avec ID, P2P, PPPOE, Archivage Cloud

Photos et caractéristiques non contractuelles. Crédit photos URMET FRANCE - SA au capital de 600 000€ - RCS : Pontoise 329767594 - Ne pas jeter sur la voie publique

URMET FRANCE • Paris Nord 2 • 94 rue de la Belle Étoile
CS 56331 Roissy-en-France • 95941 Roissy Charles De Gaulle Cedex
Tél. 01 55 85 84 00 • Fax. 01 41 84 68 28 • info@urmet.fr • www.urmet.fr