Plaques Zamac design

Caractéristiques

- **Couleur :** Noir
- **Lecteur Vigik :** A prévoir
- **Type de pose :** Encastrée
- **Finition :** Zamac
- **Dimensions Façade (H x L) :** 430 x 150 mm
- **Dimensions Encastrement (HxLxP) :** 410 x 135 x 60 mm
- **Indice de protection :** IP54 / IK08
- **Température de fonctionnement :** -20°C à +55°C

Plaque vidéo à défilement zamak noir grand aff. T25

REF : D83/ZGA

Antivandale, haute résistance. Conforme loi accessibilité

Résumé

Plaque système 2 Voice vidéo à défilement grand afficheur zamac noir. Lecteur badge Vigik T25

Description

La platine offre un élégance et un robustesse grâce à sa conception en zamac massif thermopeint.
Fermeture par vis antivandale
Plaque d'appel à défilement des noms 2Voice avec option appel smartphone Tel2Voice.
Caméra couleur CCD grand angle 120° avec éclairage haute luminosité.
Afficheur haute luminosité 4" TFT.
Capacité 1000 noms, 1000 logements.
Message d'accueil et d'utilisation affiché par détection de présence.
Recherche par nom ou par la 1ère lettre, pictogrammes et synthèse vocale d'information.
Innovation : Gestion indépendante des noms du groupe "Profession libérale" sur profil horaire
Boutons de recherche et de validation étanches et rétro-éclairés.
Clavier étanche à larges touches rétro-éclairées avec marquage braille.
5000 codes d'accès ou badges résidents.
8 codes d'accès en mode autonome.
Deux modes de gestion possibles :
A distance par Visiosoftweb
En lecture/écriture avec centrale type : CVx083.
En connecté avec centrale type : IPCVx083.
Sur place directement sur la platine ou avec l'application smartphone Android 2VOICE MANAGER.

Photos et caractéristiques non contractuelles. Crédit photos URMET FRANCE - SA au capital de 600 000€ - RCS : Pontoise 329767594 - Ne pas jeter sur la voie publique

IF YOU LOVE YOUR BUILDING

URMET FRANCE • Paris Nord 2 • 94 rue de la Belle Étoile
CS 56331 Roissy-en-France • 95941 Roissy Charles De Gaulle Cedex
Tél. 01 55 85 84 00 • Fax. 01 41 84 68 28 • info@urmet.fr • www.urmet.fr

Accessoires

Carte 2 relais supplémentaires : réf. C83/2R.
Boucle T optionnelle pour ERP : réf. BM83.
Vis compatible : réf. 2V500524.
Réf. visière V83/A
Réf. boîtier saillie BV83/A
Boîtier d'encastrement métallique : Réf. BE83/M

Photos et caractéristiques non contractuelles. Crédit photos URMET FRANCE - SA au capital de 600 000€ - RCS : Pontoise 329767594 - Ne pas jeter sur la voie publique

URMET FRANCE • Paris Nord 2 • 94 rue de la Belle Étoile
CS 56331 Roissy-en-France • 95941 Roissy Charles De Gaulle Cedex
Tél. 01 55 85 84 00 • Fax. 01 41 84 68 28 • info@urmet.fr • www.urmet.fr