Inox robustes

Plaque vidéo à défilement aff. 2 lignes Poteau Technique T25

REF : D83/IPT

Antivandale inox 316L et conforme loi accessibilité

Résumé

Plaque système 2 Voice vidéo à défilement afficheur 2 lignes Poteau Technique. Lecteur badge Vigik T25

Description

Plaque de rue idéale pour les milieux difficiles grâce à l'absence de vis de démontage en façade ; elle possède des gougeons à l'arrière de la façade pour une fixation sur porte métallique "Montage Poteau Technique".

Plaque d'appel à défilement des noms 2Voice avec option appel smartphone Tel2Voice.
Caméra couleur CCD grand angle 120° avec éclairage haute luminosité.
Afficheur haute luminosité 2 lignes OLED.
Capacité 1000 noms, 1000 logements.
Message d'accueil et d'utilisation affiché par détection de présence.
Synthèse vocale d'information.
Boutons de recherche et de validation étanches et rétro-éclairés.
Clavier étanche à larges touches rétro-éclairées avec marquage braille.
5000 codes d'accès ou badges résidents.
8 codes d'accès en mode autonome.
Deux modes de gestion possibles :
A distance par Visiosoftweb : - En lecture/écriture avec centrale type : CVx083. - En connecté avec centrale type : IPCVx083.
Sur place directement sur la platine ou avec l'application smartphone Android 2VOICE MANAGER.

Caractéristiques

- **Lecteur Vigik :** A prévoir
- **Pose :** Poteau technique
- **Indice de protection :** IP54 / IK08.
- **Façade :** en inox 316L brossé
- **Épaisseur :** 2,5 mm.
- **Dimensions Façade (H x L) :** 430 x 150 mm.
- **Dimensions Encastrement (HxLxP) :** 410 x 135 x 60 mm
- **Température de fonctionnement :** -20°C à +55°C
- **Attention, ce rapporter au plan de découpe pour l'emplacement des gougeons. :**

Photos et caractéristiques non contractuelles. Crédit photos URMET FRANCE - SA au capital de 600 000€ - RCS : Pontoise 329767594 - Ne pas jeter sur la voie publique

URMET FRANCE • Paris Nord 2 • 94 rue de la Belle Étoile
CS 56331 Roissy-en-France • 95941 Roissy Charles De Gaulle Cedex
Tél. 01 55 85 84 00 • Fax. 01 41 84 68 28 • info@urmet.fr • www.urmet.fr

Accessoires

Carte 2 relais supplémentaires : réf. C83/2R.
Boucle T optionnelle pour ERP : réf. BM83.
Réf. visière V83/I

Photos et caractéristiques non contractuelles. Crédit photos URMET FRANCE - SA au capital de 600 000€ - RCS : Pontoise 329767594 - Ne pas jeter sur la voie publique

IF YOU LOVE YOUR BUILDING

URMET FRANCE • Paris Nord 2 • 94 rue de la Belle Étoile
CS 56331 Roissy-en-France • 95941 Roissy Charles De Gaulle Cedex
Tél. 01 55 85 84 00 • Fax. 01 41 84 68 28 • info@urmet.fr • www.urmet.fr