Kits Villas

Kit vidéo mains-libres Mini Note 2 pour 2 familles

REF : 1722/84

Est remplacé par le 1722/94

Résumé

Permettant 2 commandes domotiques radio - Pour 2 habitations ayant la même entrée.

Description

Simple et complet, le kit Mini Note 2 concentre **l'essentiel des fonctionnalités liées à l'interphonie vidéo et à la domotique** pour confort maximum au quotidien. Avec le **transfert d'appel CallMe** et la domotique Yokis en options, Mini Note 2 est un **portier vidéo évolutif**, qui s'adapte à tous les besoins.
Chaque famille dispose ainsi de son moniteur vidéo (jusqu'à 3 moniteurs supplémentaires possible par famille). Les appels visiteurs se font, quant à eux, à partir d'une seule et même plaque de rue, qui envoi les appels vers la famille demandée..

Composition du kit :

2 MONITEURS MIRO + ÉTRIER DE FIXATION :
• Mains-libres en ABS blanc finition brillante.
• Ecran LCD couleur 4,3'' (11 cm).
• Étrier métal fourni pour fixation murale avec ajustement de la verticalité.
• Entraxe de fixation 60 mm adapté aux boîtes rondes Placo.
• Pose en saillie.
• Réglage du niveau de la sonnerie + coupure avec signalisation.
• Réglage de luminosité, contraste, couleur.
• 5 mélodies au choix pour l'appel depuis la plaque de rue ou l'intercommunication.
• 2 commandes d'accès : ouverture de la porte,

Photos et caractéristiques non contractuelles. Crédit photos URMET FRANCE - SA au capital de 600 000€ - RCS : Pontoise 329767594 - Ne pas jeter sur la voie publique

URMET FRANCE • Paris Nord 2 • 94 rue de la Belle Étoile
CS 56331 Roissy-en-France • 95941 Roissy Charles De Gaulle Cedex
Tél. 01 55 85 84 00 • Fax. 01 41 84 68 28 • info@urmet.fr • www.urmet.fr

ouverture du portail motorisé.
• 2 commandes sur contacts secs 50 mA/24 Vcc pour branchement d'un émetteur radio Yokis E2BPP: pour éclairage, volets roulants, scénarios de départ ou d'arrivée.
• Intercommunication vers deux autres moniteurs.
• Fonction vidéosurveillance permettant d'afficher les images provenant de la plaque de rue.
• 1 voyant de fonction : mode programmation activé.
• 1 sortie pour sonnerie supplémentaire ou carillon sans fil 43410 et 43305.
• Dimensions (HxLxP) : 130 x 160 x 26 mm.

1 PLAQUE D'APPEL MIKRA :
• Module d'appel extérieur 2 appels pour installation 2 fils vidéo.
• IP 44, IK 7. Pose en saillie. Montage encastrée avec le kit optionnel réf. 1122/60
• Avec groupe phonique d'une puissance supérieure à 100 dB, caméra couleur + leds blanches haute luminosité et touche d'appel lumineuse.
• Caméra couleur CCD 1/3" objectif 2 mm. Angle de vue horizontal : 60°, vertical : 46°.
• Façade en zamac gris.
• Raccordement des boutons de sortie.
• Commande d'ouverture de la serrure électrique de porte par tension de 12 V fournie, temporisable 0.3, 3, 6, 9 s.
• Commande d'ouverture du portail motorisé par contact sec libre de potentiel.
• Dimensions (HxLxP) : 180 x 100 x 24 mm.

1 ALIMENTATION :
• Alimentation : 230V/34,5Vcc. Protection électronique par PTC.
• Permet d'alimenter au maximum 1 plaque, 4 moniteurs.
• Boîtier modulaire rail DIN 6 modules.

1 COUPLEUR DE BUS 2 FILS :
• Permet de connecter un bus 2 fils vers la plaque et un bus 2 fils vers le moniteur principal et les éventuels moniteurs secondaires.
• Boîtier modulaire rail DIN 2 modules.

1 DISTRIBUTEUR VIDÉO :
• Permet de connecter un bus 2 fils vers chaque

Photos et caractéristiques non contractuelles. Crédit photos URMET FRANCE - SA au capital de 600 000€ - RCS : Pontoise 329767594 - Ne pas jeter sur la voie publique

URMET FRANCE • Paris Nord 2 • 94 rue de la Belle Étoile
CS 56331 Roissy-en-France • 95941 Roissy Charles De Gaulle Cedex
Tél. 01 55 85 84 00 • Fax. 01 41 84 68 28 • info@urmet.fr • www.urmet.fr

urmet

appartement.
• Boîtier mural à fixer.

Photos et caractéristiques non contractuelles. Crédit photos URMET FRANCE - SA au capital de 600 000€ - RCS : Pontoise 329767594 - Ne pas jeter sur la voie publique

IF YOU LOVE YOUR BUILDING

URMET FRANCE • Paris Nord 2 • 94 rue de la Belle Étoile
CS 56331 Roissy-en-France • 95941 Roissy Charles De Gaulle Cedex
Tél. 01 55 85 84 00 • Fax. 01 41 84 68 28 • info@urmet.fr • www.urmet.fr

urmet