

# Centrales

## Kit anti-intrusion CR200 GSM

REF : KCR200GSM



### Résumé

Kit CR200 GSM

### Description

Kit comprenant une centrale, une télécommande radio de mise en service, un détecteur infrarouge et un contact d'ouverture.

Centrale sans fil 30 canaux avec transmetteur digital / vocal GSM

Sirene integree : puissance 104dB a 1M.

Frequence de communication : 868.35 MHz.

Portee : 300 metres en champ libre.

6 numeros de telephone pour transmission des alarmes.

Protocole de communication digital : Contact ID.

Envoi de messages SMS (alarme & MES-MHS)

Messages vocaux enregistrables (max. 20 sec).

Armement et desarmement a distance via SMS

Pilotable a distance par l'application My CR200.

Ecran retro-eclaire a cristaux liquides 2 x 16 caracteres.

Detection et affichage des pannes.

Autosurveillance a l'ouverture.

#### DÉTECTEUR INFRAROUGE

Plage de detection : 12 metres a un angle de 90°.

Autosurveillance a l'ouverture.

Alimentation : 2 piles alcalines AA/LR06 fournies.

Detection de pile faible.

Duree de vie indicative des piles : 2 ans avec 20 activations journalieres.

Dimensions : 120 x 74 x 55 mm.

#### DÉTECTEUR D'OUVERTURE UDC200

Detection de pile faible.

Entree pour detecteurs filaires.

Grand ecartement 30 mm.

Autosurveillance a l'ouverture et a l'arrachement.

IF YOU LOVE YOUR BUILDING

2 piles alcalines AAA/LR03 fournies.

Duree de vie des piles : 2 ans selon 20 activations journalieres.

Dimensions : 135 x 33 x 22mm.

### **TÉLÉCOMMANDE URC200**

4 boutons : Armement / Armement partiel / arret / detresse.

Indice de protection IP41.

1 temoin de transmission.

Detection de pile faible.

1 pile lithium CR2032 fournie.

Duree de vie indicative de la pile : 2 ans avec 4 activations journalieres.

Dimensions : 63 x 36 x 11 mm.

### **Avantages**

Pilotable via une application smartphone simple et gratuite fonctionnant sous android & IOS

IF YOU LOVE YOUR BUILDING