Gamme MP3000



Caractéristiques

- **Nombre de points (entrée/sortie) gérables par le système :** 40
- **Gestion par scénarios :** max 20
- **N. maximal d'événements dans la mémoire :** 1000
- **N. maximal d'utilisateurs, clés :** 50/50
- **Alimentateur switching :** 1,5A
- **Accumulateur pouvant être logé :** 12Vcc, 7Ah/9Ah
- **Dimensions :** (H x L x P)
- **Certification EN50131-3-6 :** Degré 2 Classe II
- **Certification EN50136 :** SP6, DP2

Centrale anti-intrusion hybride 40 points

REF : MP3040

Résumé

Centrale d'alarme anti-intrusion multifonction hybride avec port LAN intégré, idéale pour les installations résidentielles et le petit/moyen tertiaire.

Description

Centrale pour installation d'alarme, de domotique et de vidéosurveillance, idéale pour les applications en milieu résidentiel, privé, commercial ou public.
Structure évolutive avec architecture BUS, connexion LAN native avec la possibilité d'ajouter des modules de communication optionnels (2G, 4G, RTC, Wifi ou Zigbee).
Conçue pour garantir une grande facilité de mise en service et une souplesse d'installation.

Caractéristiques de la centrale :
6 entrées + 2 points « PrIO » + 1 entrée sabotage (24h)
2 sorties : 1 relais + 1 collecteur ouvert
1 sortie + SR pour alimentation de dispositifs auto-alimentés
1 BUS RS485
Ports disponibles : 1 port LAN + 1 port USB Type B
Partitionnement jusqu'à 8 secteurs
Serveur web intégré
Connexion LAN native
Centrale extensible 2G, 4G, RF, ZigBee et Wifi via cartes d'extensions
Possibilité de mise à jour du système à distance
Envoi d'alertes et notifications par messages vocaux (TTS), SMS, notifications Push, emails
Compatibles avec les caméras Elkron, Urmet, Hikvision, Dahua, et le protocole Onvif

Accessoires obligatoires :
Nécessite une batterie UPS1270GB pour fonctionner

Photos et caractéristiques non contractuelles. Crédit photos URMET FRANCE - SA au capital de 600 000€ - RCS : Pontoise 329767594 - Ne pas jeter sur la voie publique

URMET FRANCE • Paris Nord 2 • 94 rue de la Belle Étoile
CS 56331 Roissy-en-France • 95941 Roissy Charles De Gaulle Cedex
Tél. 01 55 85 84 00 • Fax. 01 41 84 68 28 • info@urmet.fr • www.urmet.fr

(non fournie)

Découvrir la MP3000

Photos et caractéristiques non contractuelles. Crédit photos URMET FRANCE - SA au capital de 600 000€ - RCS : Pontoise 339767594 - Ne pas jeter sur la voie publique

IF YOU LOVE YOUR BUILDING

URMET FRANCE • Paris Nord 2 • 94 rue de la Belle Étoile
CS 56331 Roissy-en-France • 95941 Roissy Charles De Gaulle Cedex
Tél. 01 55 85 84 00 • Fax. 01 41 84 68 28 • info@urmet.fr • www.urmet.fr