

Gamme MP3000



Extension ZigBee pour centrale MP3000

REF : ER3000-ZB

Extension 2,4GHz bidirectionnelle

Résumé

L'extension ZigBee permet au système MP3000 de gérer des détecteurs avec caméra pour les applications anti-intrusion et une série de dispositifs pour les fonctions domotiques.

Description

Plug&Play sur la carte de la centrale MP3000

Fréquence : 2,4 GHz bidirectionnelle

Portée radio (en champs libre) : 200 m

Antenne intégrée

Nombre maximal de dispositifs ZigBee pouvant être gérés* : 40 max (dont 6 avec fonctions vidéosurveillance)

* Compatible avec un large choix de périphériques ZigBee (voir produits associés)

Caractéristiques

- **Tension nominale d'alimentation** : 5 Vcc
- **Tension de fonctionnement** : 4,75 à 5,25 Vcc
- **Courant nominal absorbé en veille** : < 45,0 mA
- **Profil ZigBee** : Home Automation 1.2
- **Puissance de sortie (max)** : 17 dBm
- **Bande de fréquence** : 2,4 GHz
- **Sensibilité de réception** : -101 dBm
- **Vitesse de transmission** : 250 kbit/s
- **Dimensions (L x H)** : 40 x 70 mm

IF YOU LOVE YOUR BUILDING