Gamme MP3000

Unité d'alimentation 1,5A coffret plastique

REF : AL3000

Boîter plastique avec unité d'alimentation de 1,5A

Résumé

L'unité AL3000 est un boîtier conçu pour accueillir la carte d'alimentation SA3000. Elle est livrée avec alimentation, dispositif de protection contre l'ouverture et accessoires. La carte SA3000 peut être commandée séparément, tout comme d'éventuelles cartes d'expansion et d'interface. La batterie n'est pas fournie.

Description

Matériau : ABS
Couleur : blanc RAL 9003
Alimentation Switching 110/230Vac 14,4Vcc de 1,5A
Batterie pouvant être logée 12Vcc 7-9 Ah
Conforme à la norme EN50131 grade 2 classe II

Nécessite une carte SA3000 et une batterie UPS1270GB (non fournie) obligatoire pour fonctionner.

Caractéristiques

- **Poids :** 1 Kg
- **Indice de protection (IP) :** 30
- **Indice de résistance aux chocs (IK) :** IK06
- **Tension nominale d'alimentation :** 220-240 Vac +10% -15% 50/60 Hz
- **Tension nominale de sortie :** 14,4 Vcc
- **Courant maximum absorbé à 230V :** 0,6A
- **Courant maximum fourni :** 1,5A
- **Ondulation maximum :** 100 mVpp con I=1A
- **Fusible :** T2AL 250 Vac
- **Classe d'isolation :** II
- **Logement batterie :** 12 Vcc 7 Ah
- **Dimensions (L x H x P) :** 340 x 238 x 90 mm

Photos et caractéristiques non contractuelles. Crédit photos URMET FRANCE - SA au capital de 600 000€ - RCS : Pontoise 329767594 - Ne pas jeter sur la voie publique

URMET FRANCE • Paris Nord 2 • 94 rue de la Belle Étoile
CS 56331 Roissy-en-France • 95941 Roissy Charles De Gaulle Cedex
Tél. 01 55 85 84 00 • Fax. 01 41 84 68 28 • info@urmet.fr • www.urmet.fr