Destockage



Moniteur maintenance du kit 1722/71

REF : 1722/104

MONITEUR MAITRE POUR SAV

Résumé

Moniteur maître de maintenance pour 1722/71

Description

moniteur + étrier de fixation :
• modèle aiko couleur mains-libres en abs blanc finition brillante.
• ecran lcd couleur 4,1'' (10,5cm).
• étrier métal fourni pour fixation murale avec ajustement de la verticalité.
• entraxe de fixation adapté au boîtier ø 60 mm.
• pose en saillie. Montage encastré avec kit optionnel.
• menu d'accès aux réglages et à la configuration.
• touches sensitives.
• mémoire vidéo de 32 clips de 10 secondes.
• "post-it audio" :enregistrement et écoute d'un message interne à destination des résidents.
• réglage du niveau de la sonnerie + coupure avec signalisation lumineuse.
• réglage de luminosité, contraste, couleur.
• 4 mélodies au choix pour l'appel depuis la plaque de rue ou l'intercommunication.
• 3 touches de commande : ouverture de la porte, ouverture du portail motorisé, éclairage extérieur.
• 1 touche de fonction vidéosurveillance permettant d'afficher les images provenant de 2 plaques de rue et de 4 caméras.
• 3 voyants de fonction : coupure de sonnerie, porte ouverte, messages.
• boucle magnétique intégrée. Compatible avec appareil auditif pour malentendants.
• 1 sortie pour sonnerie supplémentaire ou carillon sans fil 43300 et 43305.

Photos et caractéristiques non contractuelles. Crédit photos URMET FRANCE - SA au capital de 600 000€ - RCS : Pontoise 329767594 - Ne pas jeter sur la voie publique

URMET FRANCE • Paris Nord 2 • 94 rue de la Belle Étoile
CS 56331 Roissy-en-France • 95941 Roissy Charles De Gaulle Cedex
Tél. 01 55 85 84 00 • Fax. 01 41 84 68 28 • info@urmet.fr • www.urmet.fr

• 1 sortie pour branchement d'une sirène activée sur détection de présence.
• 1 entrée pour branchement d'une caméra de surveillance ou l'interface 4 caméras.
• 1 entrée pour branchement d'une détecteur de présence.
• 1 entrée contact de porte no, pour signalisation de son état : ouverte ou fermée.
• dimensions (hxlxp) : 160 x 130 x 28 mm.

domaine d'activité

interphonie

Photos et caractéristiques non contractuelles. Crédit photos URMET FRANCE - SA au capital de 600 000€ - RCS : Pontoise 329767594 - Ne pas jeter sur la voie publique

URMET FRANCE • Paris Nord 2 • 94 rue de la Belle Étoile
CS 56331 Roissy-en-France • 95941 Roissy Charles De Gaulle Cedex
Tél. 01 55 85 84 00 • Fax. 01 41 84 68 28 • info@urmet.fr • www.urmet.fr