Destockage



# Étrier Artico compatible avec moniteur ARCO

REF : 1705/954

## Description

### Descriptif du produit

• Une entrée pour connecter le bouton d'appel porte-palière.
• Une sortie sur 2 fils pour raccorder une sonnerie supplémentaire
• Deux mélodies différentes parmi les 6 disponibles, en fonction de l'appel : portier, porte-palière.
• Mélodies sélectionnables et modifiables par l'utilisateur.
• Appel du central gardien par la 1ère touche auxiliaire du moniteur.
• Télécommande supplémentaire par la 2ème touche auxiliaire du moniteur.
• Le code de l'appartement est mémorisé lors de l'installation.
• Un bornier est disponible pour raccorder un deuxième moniteur en parallèle sans alimentation supplémentaire.
• Connecteur encartable pour embrochage du moniteur sans toucher au câblage.
• Alimenté par le bus vidéo Bibus .
• Passe-câbles largement dimensionnés.
• Platine en ABS blanc à 4 trous de fixation oblongs pour ajustage de la verticalité.
• La platine est complètement recouverte par le moniteur et ne provoque aucune surépaisseur.
• Dimensions (HxLxE) : 213 x 190 x 28 mm.
• Conditions d'utilisation : température – 5 à + 45° C.

Photos et caractéristiques non contractuelles. Crédit photos URMET FRANCE - SA au capital de 600 000€ - RCS : Pontoise 329767594 - Ne pas jeter sur la voie publique



URMET FRANCE • Paris Nord 2 • 94 rue de la Belle Étoile
CS 56331 Roissy-en-France • 95941 Roissy Charles De Gaulle Cedex
Tél. 01 55 85 84 00 • Fax. 01 41 84 68 28 • info@urmet.fr • www.urmet.fr