Centrales de proximité



CENTRALE 1 PORTE VIGIK+ POUR SITE BIBUS

REF : CV1S2PLUS

CENTRALE CV1S2PLUS

Résumé

Centrale CV1S2PLUS Vigik+ 1 porte
Spécialement conçue pour les sites en rénovation Bibus

Description

Caractéristiques Techniques :
- Nombre de badges maximun: 5000
- Programmation à distance sur VisiosoftWeb
- Appairage Vigik+ en bluetooth avec Urmet GO
- Mémoire de 20 000 événements (en connecté)
- Distance entre centrale et tête de lecture : 100 mètres
- Borniers débrochables
- Voyants de programmation et d'alimentation
- Alimentation centrale : 12/26 Vcc, 0.5A
- Pile compatible : CR2032
- Gamme de température : - 20 °C à +60° C
- Boîtier en ABS blue
- Fabriquée en France
- Normes CE : conforme
- Dimensions (HxLxP) : 72 x 68 x 19 mm

Compatibilités :
- Compatible avec les platines Urmet Bibus
- Compatible uniquement avec les lecteurs Vigik+ de la marque Urmet France (UF)
- Compatible badges MEMOPROX et MEMOPLUS
- Compatible avec les claviers connectés 16074xxx
- Non compatible avec outil de gestion VISIOSOFT MONOPOSTE
- Non compatible avec les platines RTC, E2W, FDI, 2VOICE et HBS
- Non compatible avec la CLAI/PROX

Alimentations conseillées :

Photos et caractéristiques non contractuelles. Crédit photos URMET FRANCE - SA au capital de 600 000€ - RCS - Pontoise 329767594 - Ne pas jeter sur la voie publique

URMET FRANCE • Paris Nord 2 • 94 rue de la Belle Étoile
CS 56331 Roissy-en-France • 95941 Roissy Charles De Gaulle Cedex
Tél. 01 55 85 84 00 • Fax. 01 41 84 68 28 • info@urmet.fr • www.urmet.fr

- Centrale seule : Réf. : 8500/2
- Centrale et système de verrouillage : Ref. : 12012400

Photos et caractéristiques non contractuelles. Crédit photos URMET FRANCE - SA au capital de 600 000€ - RCS : Pontoise 329767594 - Ne pas jeter sur la voie publique

IF YOU LOVE YOUR BUILDING

URMET FRANCE • Paris Nord 2 • 94 rue de la Belle Étoile
CS 56331 Roissy-en-France • 95941 Roissy Charles De Gaulle Cedex
Tél. 01 55 85 84 00 • Fax. 01 41 84 68 28 • info@urmet.fr • www.urmet.fr