Destockage



Moniteur d’interphone vidéo ONDA COAXIAL

REF : 1701/70

Résumé

Moniteur vidéo noir et blanc Onda 4", 2 clés de service, boîtier blanc, installation en saillie, 198x218x66 mm.

Description

Moniteur vidéo noir et blanc Onda 4", 2 clés de service, boîtier blanc, installation en saillie, 198x218x66 mm.
SPÉCIFICATIONS :

Écran : 4 "Écran plat
Dimensions : 81x59mm
Type de système : CCIR
Tension d’alimentation : 16 -18.5V
Max Consommation de courant de fonctionnement : 0,45 A
Puissance : 8 W
Fréquence de balayage vertical : 50 Hz ± 2 Hz
Fréquence de ligne : 15625 ± 300 Hz
Signal vidéo : 1V - 75 Ohm, 1V - 6 dB min
Temps de mise en marche de l’écran : maximum 4 sec.
Tension de commutation maximale par les boutons de service : 24V
Courant de commutation maximum par les boutons de service : 1,2 A
Réglage : Luminosité, contraste
Température de fonctionnement : -5 +50°C
Dimensions (LxHxP) : 198x218x66 mm

Photos et caractéristiques non contractuelles. Crédit photos URMET FRANCE - SA au capital de 600 000€ - RCS : Pontoise 329767594 - Ne pas jeter sur la voie publique

URMET FRANCE • Paris Nord 2 • 94 rue de la Belle Étoile
CS 56331 Roissy-en-France • 95941 Roissy Charles De Gaulle Cedex
Tél. 01 55 85 84 00 • Fax. 01 41 84 68 28 • info@urmet.fr • www.urmet.fr