HIZI



HIZI KIT CENTRALE 4 PORTES VIGIK+ AVEC 1x T25PLUS

REF : HIZIKCV4P

HIZI KIT CENTRALE 4 PORTES VIGIK+ AVEC 1x T25PLUS

Résumé

Kit de contrôle d'accès composé d'une centrale connectée HIZICV4P et d'une tête de lecture T25PLUS.

Description

Utilisée exclusivement en complément d'une platine HIZI DESIGN, cette centrale permet de gérer des accès supplémentaires jusqu'à 4 portes avec une programmation simple et sécurisée via www.hizisoft.com.

Cette centrale est certifiée Vigik+ et permet une gestion avancée des prestataires qui doivent accéder au bâtiment.

Elle permet également la gestion des badges résidents MEMOPLUS de haute sécurité avec le protocole DESFire EV3, afin que seul le gestionnaire du bâtiment reste maître des accès.

Caractéristiques Techniques :
- Nombre de badges maximun: 100 000
- Programmation à distance sur HIZISOFT
- Appairage Vigik+ à distance et automatique à la premier connexion
- Distance entre centrale et tête de lecture : 100 mètres
- Borniers débrochables
- Voyants de programmation et d'alimentation
- Alimentation centrale : 12 Vcc, 1A
- Gamme de température : - 20 °C à +50° C
- Boîtier en ABS noir
- Fabriquée en France

Photos et caractéristiques non contractuelles. Crédit photos URMET FRANCE - SA au capital de 600 000€ - RCS : Pontoise 329767594 - Ne pas jeter sur la voie publique

URMET FRANCE • Paris Nord 2 • 94 rue de la Belle Étoile
CS 56331 Roissy-en-France • 95941 Roissy Charles De Gaulle Cedex
Tél. 01 55 85 84 00 • Fax. 01 41 84 68 28 • info@urmet.fr • www.urmet.fr

- Normes CE : conforme
- Dimensions (L x l x H) : 200 mm x 90 mm x 34 mm

Compatibilités :
- Compatible uniquement avec les solutions de la gamme HIZI et le logiciel de gestion HIZISOFT
- Compatible uniquement avec les lecteurs Vigik+ de la marque Urmet France (UF)
- Compatible avec récepteur HF HIZIREC868
- Compatible badges MEMOPROX et MEMOPLUS
- Compatible avec les claviers connectés 16074xxx
- Non compatible avec Visiosoftweb
- Non compatible avec les platines RTC, E2W, FDI, BIBUS et HBS
- Non compatible avec la CLAI/PROX

Alimentations conseillées :
- Centrale : Réf. : AL12/2DIN

Photos et caractéristiques non contractuelles. Crédit photos URMET FRANCE - SA au capital de 600 000€ - RCS : Pontoise 329767594 - Ne pas jeter sur la voie publique

URMET FRANCE • Paris Nord 2 • 94 rue de la Belle Étoile
CS 56331 Roissy-en-France • 95941 Roissy Charles De Gaulle Cedex
Tél. 01 55 85 84 00 • Fax. 01 41 84 68 28 • info@urmet.fr • www.urmet.fr