





Note 2

Kit vidéo Note 2 Wifi 1BP avec Yokis Up

REF : 1723/95U

Le kit interphone, contrôle d'accès et domotique complet

Résumé

Recevez vos appels sur votre smartphone avec CallMe intégré dans l'écran

Description

Kit villa interphone wifi couleur main libre évolutif jusqu'à 4 moniteurs et deux platines
Commandes domotique YOKIS intégrées (8 commandes radio)
Contrôle d'accès par badge inclus ou par clavier (module optionnel)
Fonction vidéosurveillance 4 caméras
Mémoire d'image vidéo et "Post-it" audio
Fonction 'Ouverture de porte automatique'

Le kit contient :

1 MONITEUR + ÉTRIER DE FIXATION :
• Modèle MODO couleur mains-libres en ABS blanc finition brillante.
• Wifi intégré pour transfert d'appel sur smartphone via la box internet du résident
• Écran tactile LCD couleur 7" (18 cm).
• Étrier métal fourni pour fixation murale avec ajustement de la verticalité.
• Entraxe de fixation adapté au boîtier Ø 60 mm.
• Pose en saillie. Montage encastré avec kit optionnel réf. 1723/60.
• Menu d'accès aux réglages et à la configuration.
• Mémoire vidéo de 32 clips de 10 secondes sauvegardante sur micro SD.
• "Post-it audio" : enregistrement et écoute d'un message interne à destination des résidents.
• Réglage du niveau de la sonnerie + coupure avec

Photos et caractéristiques non contractuelles. Crédit photos URMET FRANCE - SA au capital de 600 000€ - RCS : Pontoise 329767594 - Ne pas jeter sur la voie publique

URMET FRANCE • Paris Nord 2 • 94 rue de la Belle Étoile
CS 56331 Roissy-en-France • 95941 Roissy Charles De Gaulle Cedex
Tél. 01 55 85 84 00 • Fax. 01 41 84 68 28 • info@urmet.fr • www.urmet.fr

signalisation lumineuse.
• Réglage de luminosité, contraste, couleur.
• 5 mélodies au choix + 1 personnalisable par l'utilisateur.
• Commandes : ouverture de la porte, ouverture du portail motorisé, et 8 radios (éclairage extérieur, volants roulants, ...), 6 scénarios personnalisables.
• Vidéosurveillance permettant d'afficher les images provenant de la plaque de rue et de 4 caméras (en option).
• Voyants de fonction : coupure de sonnerie, porte ouverte, messages.
• Boucle magnétique intégrée. Compatible avec appareil auditif pour malentendants.
• 1 sortie pour sonnerie supplémentaire ou carillon sans fil.
• 2 sorties sur contact sec pour commandes supplémentaires.
• 1 sortie 12 Vcc - 250 mA pour alimentation d'un détecteur ou d'une caméra.
• 1 Entrée pour branchement d'une caméra de surveillance ou l'interface 4 caméras.
• 1 Entrée pour branchement d'un détecteur de présence.
• 1 Entrée bouton de sonnerie porte palière.
• Dimensions (HxLxP) : 142 x 202 x 22 mm.

Fonctionne avec **l'application gratuite et sans abonnement "Urmet CallMe**", disponible sur Androïd ou Ios.
Permet depuis votre smartphone :
- **visualiser** votre visiteur
- **converser** avec lui
- **ouvrir 2 accès** (par exemple : une porte et un portail)
- **refuser l'appel**

Les appels peuvent être transférés vers 4 smartphones maximum.
• Connexion à la box de la maison en Wifi.

1 PLAQUE D'APPEL MIKRA :
• Module d'appel extérieur pour installation 2 fils vidéo.
• IP 55, IK 7. Pose en saillie. Montage encastré avec le kit optionnel réf. 1723/50
• Avec groupe phonique d'une puissance supérieure à 100 dB, caméra couleur + leds blanches haute luminosité et touche d'appel lumineuse.

Photos et caractéristiques non contractuelles. Crédit photos URMET FRANCE - SA au capital de 600 000€ - RCS : Pontoise 329767594 - Ne pas jeter sur la voie publique

URMET FRANCE • Paris Nord 2 • 94 rue de la Belle Étoile
CS 56331 Roissy-en-France • 95941 Roissy Charles De Gaulle Cedex
Tél. 01 55 85 84 00 • Fax. 01 41 84 68 28 • info@urmet.fr • www.urmet.fr

• Signalisation par leds et tonalités conforme à la loi accessibilité des personnes handicapées.
• Angle de vue horizontal : 113°, vertical : 92°.
• Façade en zamac gris.
• Lecteur de contrôle d'accès intégré. Jusqu'à 20 badges mémorisables.
• Diffusion d'un message d'accueil des visiteurs.
• Raccordement du bouton poussoir de sortie.
• Commande d'ouverture de la serrure électrique de porte par tension de 12 V fournie, temporisable 1, 3, 6, 9 secondes.
• Commande d'ouverture du portail motorisé par contact sec libre de potentiel.
• Dimensions (HxLxP) : 180 x 100 x 28 mm.

1 ALIMENTATION :
• Alimentation : 230 V/34,5 Vcc 50W. Protection électronique par PTC.
• Permet d'alimenter au maximum 2 plaques, 2 moniteurs, 1 caméra, 1 détecteur infra-rouge.
• Boîtier modulaire rail DIN 6 modules.

1 COUPLEUR DE BUS 2 FILS :
• Permet de connecter un bus 2 fils vers la plaque et un bus 2 fils vers le moniteur principal et les éventuels moniteurs secondaires.
• Boîtier modulaire rail DIN 2 modules.

5 BADGES DE COULEUR :
• Présentés devant la plaque de rue MIKRA, ils commandent la serrure électrique de la porte.
• Œillet métallique de renfort, étanche IP68, antichoc IK8. Résistant au lavage en machine.
• Fréquence 13,56 MHz.
• 5 coloris différents, un pour chaque membre de la famille : jaune, vert, kaki, rose, transparent.
• Dimensions (LxHxP) : 50 x 35 x 7 mm.

2 PUCES DISCRÈTES ADHÉSIVES :
• Elles fonctionnent comme des badges de couleur.
• Elles peuvent être coller sur tout support : carte, téléphone portable,...

1 CARTE DE PROGRAMMATION :
• Permet de valider et invalider les badges et les puces, par simple présentation devant la plaque de rue MIKRA sans démontage.

Photos et caractéristiques non contractuelles. Crédit photos URMET FRANCE - SA au capital de 600 000€ - RCS : Pontoise 329767594 - Ne pas jeter sur la voie publique

URMET FRANCE • Paris Nord 2 • 94 rue de la Belle Étoile
CS 56331 Roissy-en-France • 95941 Roissy Charles De Gaulle Cedex
Tél. 01 55 85 84 00 • Fax. 01 41 84 68 28 • info@urmet.fr • www.urmet.fr

Accessoires

• Moniteur supplémentaire : réf. 1723/73 ou 1723/97 et son alimentation 1723/22.
• Boîtier interface 2 plaques de rue réf. 1723/51.
• Boîtier d'encastrement zamac pour plaque de rue réf. 1723/50.
• Caméra couleur de surveillance extérieure avec leds infrarouges pour vision nocturne réf. CAM2.
• Kit caméra surveillance discrète réf. CAM3.
• Interface 4 caméras de surveillance réf. 1723/69.
• Détecteur infrarouge de présence réf. DT12.
• Lot de 5 badges + 1 puce adhésive réf. 1723/102.
• Contact d'ouverture de porte réf. 10500.

Photos et caractéristiques non contractuelles. Crédit photos URMET FRANCE - SA au capital de 600 000€ - RCS : Pontoise 329767594 - Ne pas jeter sur la voie publique

IF YOU LOVE YOUR BUILDING

URMET FRANCE • Paris Nord 2 • 94 rue de la Belle Étoile
CS 56331 Roissy-en-France • 95941 Roissy Charles De Gaulle Cedex
Tél. 01 55 85 84 00 • Fax. 01 41 84 68 28 • info@urmet.fr • www.urmet.fr