Lecteurs et façades





LECTEUR SAILLIE RESIDENTS DESFIRE URMET

REF : LEC/S/PLUS

Description

- Pose en saillie, fixation par vis antivandale
- Diode bi-colore rouge/verte en façade pour confirmer le passage d'un badge valide ou non
- Buzzer de fonctionnement
- Branchement centrale/lecteur : 2 fils pour centrale technologie 2 fils , HIZICV4P, HIZICV1P, CVPLUS1P, CVHFLE et IPCVHF de 0 à 100 mètres
- Fréquence : 13,56 MHz
- Connexion directe sur la centrale
- Accepte les clés de proximité MEMOPLUS/MEMOPROX et la fonction proximité des télécommandes des références suivantes : BIP4BPLUS, MEMOBIP4B et MEMOBIP4B433
- Utilisation intérieure et extérieure : étanche
- Gamme de température : de -20° C à +60° C
- Façade (H x Lx P) : 45 mm x 20 mm x 10,8mm
- Indice IP/IK : IP55 / IK10
- Non compatible Vigik+

Accessoires

- 2 vis antivandales, chevilles et outil de vissage
- Embase de fixation murale
- 1 joint en mousse adhésif
- 1 varistance 12 Vcc/12 Vca de protection pour le système de fermeture

Photos et caractéristiques non contractuelles. Crédit photos URMET FRANCE - SA au capital de 600 000€ - RCS : Pontoise 329767594 - Ne pas jeter sur la voie publique

URMET FRANCE • Paris Nord 2 • 94 rue de la Belle Étoile
CS 56331 Roissy-en-France • 95941 Roissy Charles De Gaulle Cedex
Tél. 01 55 85 84 00 • Fax. 01 41 84 68 28 • info@urmet.fr • www.urmet.fr