Destockage

CLAVIER CODES ECO SAILLI LUM

REF : CCSE

CLAVIER CODES ECO SAILLI LUM

Résumé

Clavier Codé CCSE

Description

Description

Le **clavier codé CCSE** est une solution de contrôle d'accès autonome conçue pour la gestion sécurisée des ouvertures de portes, portails ou accès privatifs. Doté de **deux relais indépendants**, il permet de piloter jusqu'à deux équipements distincts via des codes d'accès personnalisés.

Chaque sortie peut être configurée en mode **monostable** (impulsion temporisée) ou **bistable** (marche/arrêt par saisie successive d'un code valide), offrant ainsi une grande souplesse d'utilisation selon les besoins de l'installation.

Les codes utilisateurs sont composés de **3 à 8 caractères**, garantissant un bon niveau de sécurité tout en conservant une utilisation simple et intuitive.

Points forts

- Contrôle de deux accès indépendants grâce à ses 2 relais intégrés
- Modes de fonctionnement monostable ou bistable configurables
- Jusqu'à 22 codes utilisateurs mémorisables
- Temporisation de commande réglable de 200 ms à 99 secondes

Photos et caractéristiques non contractuelles. Crédit photos URMET FRANCE - SA au capital de 600 000€ - RCS : Pontoise 329767594 - Ne pas jeter sur la voie publique

URMET FRANCE • Paris Nord 2 • 94 rue de la Belle Étoile
CS 56331 Roissy-en-France • 95941 Roissy Charles De Gaulle Cedex
Tél. 01 55 85 84 00 • Fax. 01 41 84 68 28 • info@urmet.fr • www.urmet.fr

 Utilisation en alimentation alternative ou continue

 Conception robuste adaptée aux environnements résidentiels et tertiaires

 Interface simple avec clavier 12 touches et voyants de signalisation

Caractéristiques techniques

Caractéristique	Valeur
Type de produit	Clavier codé autonome
Alimentation	12 à 24 V AC/DC
Consommation	200 mA
Température de fonctionnement	-20 °C à +40 °C
Nombre de sorties	2 relais contacts secs NO/NF
Mode des sorties	Monostable ou bistable
Temporisation de gâche	De 200 ms à 99 s
Nombre de codes utilisateurs	22
Code maître	1
Code de changement	1
Longueur des codes	De 3 à 8 caractères
Interface utilisateur	Clavier 12 touches
Signalisation	2 voyants LED

Applications

Le clavier codé CCSE est particulièrement adapté pour :

- Contrôle d'accès résidentiel
- Portes d'immeubles
- Portails motorisés
- Locaux techniques
- Accès de bureaux et commerces
- Gestion d'accès pour copropriétés

Photos et caractéristiques non contractuelles. Crédit photos URMET FRANCE - SA au capital de 600 000€ - RCS : Pontoise 329767594 - Ne pas jeter sur la voie publique

URMET FRANCE • Paris Nord 2 • 94 rue de la Belle Étoile
CS 56331 Roissy-en-France • 95941 Roissy Charles De Gaulle Cedex
Tél. 01 55 85 84 00 • Fax. 01 41 84 68 28 • info@urmet.fr • www.urmet.fr