Plaques Aluminium



Plaque vidéo à défilement grand aff. champagne T25

REF : D83/AG/CH

Finesse et résistance. Conforme loi accessibilité

Caractéristiques

- **Couleur :** CHAMPAGNE
- **Lecteur Vigik :** A prévoir
- **Pose :** Encastrée (Option boîtier métal
- **Indice de protection :** IP54 / IK08
- **façade :** 3mm d'épaisseur
- **Dimensions Façade (HxL) :** 430x150 mm
- **Dimensions Encastrement (HxLxP) :** 410x135x60 mm
- **Température de fonctionnement :** -20°C à +55°C

Résumé

NOUVELLE TEINTE AU 01/05/2025. Plaque finition aluminium couleur champagne à défilement 2 Voice avec option appel smartphone Tel2Voice. Lecteur T25 badge Vigik

Description

Plaque d'appel à défilement des noms 2Voice avec option appel smartphone Tel2Voice.
- Caméra couleur CCD grand angle 120° avec éclairage haute luminosité.
- Afficheur haute luminosité 4'' TFT.
- Capacité 1000 noms, 1000 logements.
- Message d'accueil et d'utilisation affiché par détection de présence.
- Recherche par nom ou par la 1ère lettre, pictogrammes et synthèse vocale d'information.
- Innovation : Gestion indépendante des noms du groupe "Profession libérale" sur profil horaire
- Boutons de recherche et de validation étanches et rétro-éclairés.
- Clavier étanche à larges touches rétro-éclairées avec marquage braille.
- 5000 codes d'accès ou badges résidents avec centrale CV1083, CV2083, CV4083.
- 8 codes d'accès en mode autonome.
- Fermeture par vis antivandale.
- Pour une gestion à distance, prévoir un lecteur T25VK2 et une centrale IPCVx083 ou CVx083.

Deux modes de gestion possibles :
- A distance par Visiosoftweb (avec centrale type CVx083).

Photos et caractéristiques non contractuelles. Crédit photos URMET FRANCE - SA au capital de 600 000€ - RCS : Pontoise 329767594 - Ne pas jeter sur la voie publique

URMET FRANCE • Paris Nord 2 • 94 rue de la Belle Étoile
CS 56331 Roissy-en-France • 95941 Roissy Charles De Gaulle Cedex
Tél. 01 55 85 84 00 • Fax. 01 41 84 68 28 • info@urmet.fr • www.urmet.fr

- Sur place directement sur la platine ou avec l'application smartphone Android 2VOICE MANAGER.

Accessoires :

-Carte 2 relais supplémentaires : réf. C83/2R.
- Boucle T optionnelle pour ERP : réf. BM83.
- Vis compatible : réf. M5/25.
- Visière : réf. V83/CH
- Boîtier saillie BV83/CH

Photos et caractéristiques non contractuelles. Crédit photos URMET FRANCE - SA au capital de 600 000€ - RCS : Pontoise 329767594 - Ne pas jeter sur la voie publique

IF YOU LOVE YOUR BUILDING

URMET FRANCE • Paris Nord 2 • 94 rue de la Belle Étoile
CS 56331 Roissy-en-France • 95941 Roissy Charles De Gaulle Cedex
Tél. 01 55 85 84 00 • Fax. 01 41 84 68 28 • info@urmet.fr • www.urmet.fr