Carillons

Kit carillon enfichable avec flash 250 m

REF : 43310

Enfichable sur prise secteur.

Résumé

Kit carillon enfichable avec flash 250 m

Description

- Carillon mobile radio sans fil livré avec un émetteur.
- Fréquence 868Mhz. Portée 250 mètres en champs libre.
- Base en ABS blanc et décor aluminium.
- 6 mélodies sélectionnables et flash intégré 500mJ.
- Coupure de sonnerie.
- Puissance sonore : 82 dB(A).
- Configuration évolutive : plusieurs émetteurs vers un récepteur, plusieurs récepteurs sur un émetteur, plusieurs récepteurs et émetteurs.
- Emetteur bouton poussoir à porte étiquette IP 54.
- Entrée contact sec pour réemploi d'un poussoir existant.
- Entrée tension 8 à 12 Vcc/ca, pour mise en parallèle sur sonnerie existante, installation sur portier et vidéoportier 1+N, 4+N et E2W.
- Fonction alarme pour appel malade.
- Conforme aux normes : EN300220, EN301489-1/-3, EN60950, EN60065.
- Alimentation carillon : 230Vca.
- Alimentation émetteur : 2 piles LR03 1,5V fournies.
- Autonomie des piles : 5 ans pour 10 appels par jour.
- Dimensions (HxLxP) : carillon 126 x 60 x 45 mm / émetteur 35 x 96 x 16 mm.

Accessoires

- Récepteur supplémentaire avec flash réf. : 43311.
- Emetteur 500 m supplémentaire réf. : 43320.

Caractéristiques

- **Poids :** 0,3kg

Photos et caractéristiques non contractuelles. Crédit photos URMET FRANCE - SA au capital de 600 000€ - RCS : Pontoise 329767594 - Ne pas jeter sur la voie publique

URMET FRANCE • Paris Nord 2 • 94 rue de la Belle Étoile
CS 56331 Roissy-en-France • 95941 Roissy Charles De Gaulle Cedex
Tél. 01 55 85 84 00 • Fax. 01 41 84 68 28 • info@urmet.fr • www.urmet.fr