Lecteur VIGIK/Résidents T25 pour plaques DB et CV1S3

REF : T25VK3

Description

Lecteur au format T25 uniquement pour les plaques de rues Bibus numériques perçées T25 et la centrale CV1S3 (remplacement du lecteur des kits KCV1S3).

• Branchement centrale/lecteur jusqu'à 100 mètres en 2 fils ou directement sur la plaque de rue.
• Diodes rouge/vert en façade pour confirmer le passage d'un badge valide ou non.
• Antivandale, anti-feu classé M2.
• Epaisseur 7 mm.
• Fréquence : 13,56 MHz.
• Marquage "V3" sur le lecteur correspondant à la référence T25VK3.
• VIGIK : accepte le badge VIGIK pour les prestataires publics et les prestataires privés.(ascensoristes, entreprises de nettoyage...) autorisés sur la centrale.
• Résident : accepte les clés de proximité MEMOPROX et la fonction proximité des télécommandes MEMOBIP4B, MEMOBIP4B433, MEMOBIP, MEMOBIP868, EP433 et EP868.

Caractéristiques Techniques

Alimentation requise : Alimenté par la centrale.
Gamme de température : de - 20°C à +70°C.
Normes CE : Conforme.
Dimensions face extérieure: diamètre 38 x hauteur 7 mm.
Dimensions face intérieure : diamètre 22 x profondeur 22 mm
Boîtier : ABS VO ininflammable.
Indice de protection IP : IP-53.

Fonctionnalités

La tête de lecture T25VK3 est un lecteur ultra compact et antivandale, qui permet la lecture des clés de proximité, pour les résidents, et la carte de proximité

Photos et caractéristiques non contractuelles. Crédit photos URMET FRANCE - SA au capital de 600 000€ - RCS : Pontoise 329767594 - Ne pas jeter sur la voie publique

URMET FRANCE • Paris Nord 2 • 94 rue de la Belle Étoile
CS 56331 Roissy-en-France • 95941 Roissy Charles De Gaulle Cedex
Tél. 01 55 85 84 00 • Fax. 01 41 84 68 28 • info@urmet.fr • www.urmet.fr

VIGIK, pour les intervenants extérieurs (opérateurs postaux / ERDF-GRDF / France Télécom / urgences / sécurité).

Patrimoine

Petit collectif - Moyen collectif - Grand collectif

Technologies

Open - 2 Fils - Lecture ecriture - Satellite - IP

Photos et caractéristiques non contractuelles. Crédit photos URMET FRANCE - SA au capital de 600 000€ - RCS : Pontoise 329767594 - Ne pas jeter sur la voie publique

IF YOU LOVE YOUR BUILDING

URMET FRANCE • Paris Nord 2 • 94 rue de la Belle Étoile
CS 56331 Roissy-en-France • 95941 Roissy Charles De Gaulle Cedex
Tél. 01 55 85 84 00 • Fax. 01 41 84 68 28 • info@urmet.fr • www.urmet.fr