Plaques Aluminium

Plaque vidéo à défilement grand aff. champagne lecteur plat

REF : D83/AGLP/CH

Finesse et résistance. Conforme loi accessibilité

Caractéristiques

- **Couleur :** CHAMPAGNE
- **Type de pose :** Encastrée
- **Lecteur Vigik :** plat inclus
- **Indice de protection :** IP54 / IK08
- **façade :** 3 mm d'épaisseur
- **Dimensions Façade (HxL) :** 430 x 150 mm
- **Dimensions Encastrement (HxLxP) :** 410 x 135 x 60 mm
- **Température de fonctionnement :** -20°C à +55°C

Résumé

Plaque finition aluminium couleur champagne à défilement 2 Voice avec option appel smartphone Tel2Voice. Lecteur plat pour badge Vigik

Description

La platine offre une finesse de courbe grâce à sa conception entièrement usinée. Elle possède aussi un traitement de protection par anodisation.
- Fermeture par vis antivandale.
- Caméra couleur CCD grand angle 120° avec éclairage haute luminosité.
- Afficheur haute luminosité 4'' TFT.
- Capacité 1000 noms, 1000 logements.
- Message d'accueil et d'utilisation affiché par détection de présence.
- Recherche par nom ou par la 1ère lettre, pictogrammes et synthèse vocale d'information.
- Innovation : Gestion indépendante des noms du groupe "Profession libérale" sur profil horaire
- Boutons de recherche et de validation étanches et rétro-éclairés.
- Clavier étanche à larges touches rétro-éclairées avec marquage braille.
- 5000 codes d'accès ou badges résidents.
- 8 codes d'accès en mode autonome.

Deux modes de gestion possibles :

A distance par Visiosoftweb :
- En lecture/écriture avec centrale type : CVx083.
- En connecté avec centrale type : IPCVx083.

Sur place directement sur la platine ou avec

Photos et caractéristiques non contractuelles. Crédit photos URMET FRANCE - SA au capital de 600 000€ - RCS : Pontoise 329767594 - Ne pas jeter sur la voie publique

URMET FRANCE • Paris Nord 2 • 94 rue de la Belle Étoile
CS 56331 Roissy-en-France • 95941 Roissy Charles De Gaulle Cedex
Tél. 01 55 85 84 00 • Fax. 01 41 84 68 28 • info@urmet.fr • www.urmet.fr

l'application smartphone Android 2VOICE MANAGER.

Accessoires :

- Carte 2 relais supplémentaires : réf. C83/2R.
- Boucle T optionnelle pour ERP : réf. BM83.
- Vis compatible : réf. 2V500524
- Visière : réf. V83/CH
- Boîtier saillie : réf. BV83/CH
- Boîtier d'encastrement métallique : Réf. BE83/M

Photos et caractéristiques non contractuelles. Crédit photos URMET FRANCE - SA au capital de 600 000€ - RCS : Pontoise 329767594 - Ne pas jeter sur la voie publique

IF YOU LOVE YOUR BUILDING

URMET FRANCE • Paris Nord 2 • 94 rue de la Belle Étoile
CS 56331 Roissy-en-France • 95941 Roissy Charles De Gaulle Cedex
Tél. 01 55 85 84 00 • Fax. 01 41 84 68 28 • info@urmet.fr • www.urmet.fr