



Caractéristiques

• Poids: 0,426kg

Postes audio

Poste Miro confort

REF: 1183/5 FIN DE PRODUCTION

Résumé

Poste audio à combiné pour profession libérale

Description

- · Jusqu'à 4 postes par appartement
- Base en ABS blanc finition brillante pour fixation murale (chevilles et vis fournies).
- Nombreux points de fixation permettant un ajustement de la verticalité et correspondant à ceux des anciens postes URMET.
- Réglage et coupure de sonnerie, 3 niveaux. 5 mélodies au choix.
- Combiné relié à la base par un cordon spiralé connectable par prise RJ.
- Touche d'ouverture de porte en ABS blanc finition lisse.
- Touche programmable (appel gardien, intercommunication,...).
- Touche de commande du relais auxiliaire.
- Voyant de signalisation porte ouverte, coupure de sonnerie, ouverture de porte automatique.
- Fonction ouverture de porte automatique pour profession libérale.
- Raccordement direct du bouton d'appel porte palière, sans alimentation ou dispositif supplémentaire.
- Sortie pour raccordement d'une sonnerie optionnelle.
- Codage par switches.
- Dimensions (HxLxP): 200 x 90 x 52 mm
- Conditions d'utilisation : température 5 à + 45° C. Humidité 90 % à 30° C.

Accessoires

- Kit pour pose sur table : réf. 1150/50.
- Plaque de propreté : réf. 1150/51
- · Sonnerie mobile avec flash réf.: 43410

IF YOU LOVE YOUR BUILDING

