Postes d’intercommunication



Poste chef 20 directions

REF : 10052020

A poser sur un bureau, ou en fixation murale.

Résumé

Poste chef 20 directions

Description

• Communication simplex. Puissance 4 W.
• Fonctionne avec des postes secondaires ou d’autres postes chefs à 5 directions et plus.
• Appel général.
• Conformités aux normes européennes de sécurité selon norme EN 60950.
• Boîtier en ABS, IP 40. Classe 1.
• Température de fonctionnement: 0° / +50 °C.
• 20 voyants de communication et d’appel.
• 20 touches de prise de ligne. 1 touche parole/écoute.
• 1 bouton de réglage micro. 1 bouton de réglage haut-parleur.
• Sonnerie réglable.
• Alimentation directe 230 V.
• Dimensions du poste (H x L x P) : 240 x 290 x 62 mm.

• Raccordement sur 2 boîtiers de connexion, capacité 1mm² maxi.
• ABS IP 30, avec cordon de 3 mètres fourni.
• Fixation murale ou pose sur table.
• Dimensions d’un boîtier de connexion (H x L x P) : 205 x 140 x 65 mm.

Patrimoine

Tertiaire

Photos et caractéristiques non contractuelles. Crédit photos URMET FRANCE - SA au capital de 600 000€ - RCS : Pontoise 329767594 - Ne pas jeter sur la voie publique

URMET FRANCE • Paris Nord 2 • 94 rue de la Belle Étoile
CS 56331 Roissy-en-France • 95941 Roissy Charles De Gaulle Cedex
Tél. 01 55 85 84 00 • Fax. 01 41 84 68 28 • info@urmet.fr • www.urmet.fr