Kits carillons



Kit carillon radio avec Flash

REF : 43551

Mobile radio sans fil livré avec émetteur

Résumé

Portée 500 m

Description

- Portée 500 mètres en champs libre.
- Fréquence 868Mhz.
- 12 mélodies sélectionnables.
- Niveau de sonnerie réglable et coupure visualisée par led.
- Puissance sonore > 80 dB(A).
- Configuration évolutive : plusieurs émetteurs vers un récepteur, plusieurs récepteurs sur un émetteur, plusieurs récepteurs et émetteurs.
- Emetteur bouton poussoir à porte étiquette IP 54.
- Entrée contact sec pour réemploi d'un poussoir existant.
- Entrée tension 8 à 12 Vcc/ca, pour mise en parallèle sur sonnerie existante.
- Installation sur portier et vidéoportier 1+N, 4+N, Bibus.
- Fonction alarme pour différentes situations
- Conforme aux normes : EN300220, EN301489-1/-3, EN60950, EN60065.
- Alimentation carillon : 4 piles LR14 1,5V (Piles non fournies).
- Alimentation émetteur : 2 piles Alcaline LR03 1,5V (fournies).
- Autonomie des piles : 5 ans pour 10 appels par jour.

Caractéristiques

- **Dimensions (HxLxP) :** carillon 180 x 120 x 50 mm / émetteur 35 x 100 x 17 mm

Accessoires

- Récepteur supplémentaire 500 mètres avec flash réf. : 43559.
- Emetteur supplémentaire réf. : 43320.

Photos et caractéristiques non contractuelles. Crédit photos URMET FRANCE - SA au capital de 600 000€ - RCS : Pontoise 329767594 - Ne pas jeter sur la voie publique

URMET FRANCE • Paris Nord 2 • 94 rue de la Belle Étoile
CS 56331 Roissy-en-France • 95941 Roissy Charles De Gaulle Cedex
Tél. 01 55 85 84 00 • Fax. 01 41 84 68 28 • info@urmet.fr • www.urmet.fr