Plaques vidéo autonomes ou connectées



Plaque vidéo à défilement - Afficheur graphique 96061100

REF : 96061100

Antivandale, haute résistance. Conforme loi accessibilité

Résumé

Plaque vidéo à défilement - Afficheur graphique 96061100

Description

• Plaque d'appel à défilement des noms bus 2 fils.
• Fonctionnement autonome ou connectée à une centrale.
• Caméra couleur CCD grand angle 120° avec éclairage haute luminosité.
• Afficheur LCD bleu 8 lignes de 16 caractères hauteur 9 mm.
• Capacité 1000 noms, 600 logements en mode autonome.
• Capacité 500 noms, 500 logements avec centrale CAPAC/4000 et PIRAMID.
• Capacité 1000 noms, 600 logements avec centrale CV1S, CV2, CV4, CL2, CL4.
• Message défilant d'accueil et d'utilisation.
• Pictogrammes et messages sonores d'information sur l'état de fonctionnement.
• Boutons de recherche et de validation étanches et rétro-éclairés.
• Clavier étanche à larges touches rétro-éclairées avec marquage braille.
• 2700 codes d'accès ou badges résidents avec centrale CAPAC/4000 ou PIRAMID.
• 5000 codes d'accès ou badges résidents avec centrale CV1S, CV2, CV4.
• 8 codes d'accès en mode autonome.
• Micro et haut-parleur protégés.
• Electronique tropicalisée.

Caractéristiques

- **Finition :** LAITON

Photos et caractéristiques non contractuelles. Crédit photos URMET FRANCE - SA au capital de 600 000€ - RCS : Pontoise 329767594 - Ne pas jeter sur la voie publique

URMET FRANCE • Paris Nord 2 • 94 rue de la Belle Étoile
CS 56331 Roissy-en-France • 95941 Roissy Charles De Gaulle Cedex
Tél. 01 55 85 84 00 • Fax. 01 41 84 68 28 • info@urmet.fr • www.urmet.fr

• Indice de protection : IP54 / IK07.
• Façade en laiton poli et verni, épaisseur 5 mm.
• Fermeture par vis antivandale. Outil réf. OM/3 fourni.
• Perçage Ø 25 mm pour canon PTT ou tête Vigik
• Dimensions Façade (HxL) : 460x190mm.
• Dimensions Encastrement (HxLxP) : 440x170x60mm.

Pièces Détachées

• Vis antivandale pour façade : réf. 4468L.

Accessoires

• Alimentation : réf. 12012400.
• Postes Bibus Utopia ou Atlantico série 1172.
• Moniteurs Bibus Miro, Signo ou Aiko.
• Tête Vigik pour centrale CAPAC/4000 et PIRAMID : réf. T25VK
• Tête Vigik pour centrale CV1S2, CV2, CV4, CL2, CL4 : réf. T25VK3
• Outil pour vis de façade : réf. OM/3.

Patrimoine

Petit collectif - Moyen collectif - Grand collectif

Technologies

Open - Lecture ecriture - Satellite - IP - Lecture

Photos et caractéristiques non contractuelles. Crédit photos URMET FRANCE - SA au capital de 600 000€ - RCS : Pontoise 329767594 - Ne pas jeter sur la voie publique

URMET FRANCE • Paris Nord 2 • 94 rue de la Belle Étoile
CS 56331 Roissy-en-France • 95941 Roissy Charles De Gaulle Cedex
Tél. 01 55 85 84 00 • Fax. 01 41 84 68 28 • info@urmet.fr • www.urmet.fr