Destockage



Kit emetteur récepteur BALUN 1p cat5 prise RJ

REF : 1092/301

Résumé

Kit emetteur récepteur BALUN 1p cat5 prise RJ

Description

. Kit de transmission Balun passif sans amplification de signal, avec report alimentation 12 volts.Connexion par RJ 45.
. Permet de transmettre la vidéo (noir et blanc ou couleur) sur des câbles paires torsadés.
. Des connecteurs au format jack permettent d'alimenter à distance une caméra 12 volts.
. Comporte également filtre double impédance et filtre antiparasitaire.
. Référence incluant transmetteur et récepteur.
Longueurs maximum : sous 12V : 150mA = 130m, 250mA = 80m , 350mA = 50m , 500mA=40m

Caractéristiques Techniques

Entrée / sortie vidéo : BNC femelle
Entrée / sortie câble UTP : RJ
Type de câble conseillé : 24 AWG UTP CAT5 ou supérieur
Impédance 100 Ω ± 20%, résistance DC loop 18 Ω/100 m
Impédance BNC : 75 Ω
Impédance UTP :100 Ω
Connecteur d'alimentation : jack mâle 2,1mm côté utilisateur - jack femelle 2,1mm côté source
Protection contre les surtensions : Oui
Température de fonctionnement : -10÷45°C
Température de stockage : -30÷60°C
Humidité : 0÷95%
Dimensions (L x H x P: 22x205x43 mm
Poids (chaque) : 35 gr

Photos et caractéristiques non contractuelles. Crédit photos URMET FRANCE - SA au capital de 600 000€ - RCS : Pontoise 329767594 - Ne pas jeter sur la voie publique

URMET FRANCE • Paris Nord 2 • 94 rue de la Belle Étoile
CS 56331 Roissy-en-France • 95941 Roissy Charles De Gaulle Cedex
Tél. 01 55 85 84 00 • Fax. 01 41 84 68 28 • info@urmet.fr • www.urmet.fr