

Postes audio



Caractéristiques

- **Poids** : 0,465kg

Poste Miro mains-libres

REF : 1183/7

Ultra compact

Résumé

Poste audio mains-libres

Description

- Jusqu'à 4 postes par appartement
- Touche de prise de ligne, touche ouvre-porte lumineuse et 4 touches de service.
- Base et touches en ABS blanc.
- Fixation murale (chevilles et vis fournies). Points de fixation permettant un ajustement de la verticalité.
- Equipé du haut-parleur d'écoute et de sonnerie, ainsi que du micro.
- Une touche de prise de ligne et fin de communication avec voyant lumineux de signalisation.
- Une touche d'ouverture de porte.
- 2 touches supplémentaires (commande pour motorisation de portail, intercom, appel gardien)
- 2 touches avec contact sec 50 mA/12 Vcc pour commandes radio domotiques.
- Réglage de volume d'appel 3 niveaux : Fort-Moyen-Coupure. 5 mélodies au choix.
- Fonction ouverture de porte automatique pour profession libérale.
- Raccordement direct du bouton d'appel porte palière, sans alimentation ou dispositif supplémentaire.
- Sortie pour raccordement d'une sonnerie optionnelle.
- Signalisation de la coupure par un témoin rouge.
- Puissance audio : 90dB.
- Codage par switches.
- Dimensions (LxHxP) : 110 x 80 x 20 mm.
- Conditions d'utilisation : température - 5 à + 45° C. Humidité 90 % à 30° C.

IF YOU LOVE YOUR BUILDING