

Sonneries pour portier analogique



Caractéristiques

- Poids : 0,14kg

Sonnerie 3 tons

REF : 9854/42

Sonnerie universelle 3 tons

Résumé

Sonnerie 3 tons

Description

- Peut être utilisée comme sonnerie supplémentaire des systèmes de portier à appel électronique ou à ronfleur, audio 2 fils ou 5 fils, vidéo 5 fils ou coaxial.
- Ne nécessite pas de relais répéteur.
- 1, 2 ou 3 tons sélectionnables.
- Prévoir une pile 9V type 6LR61.
- Boîtier en ABS blanc. Montage mural.
- Dimensions (HxLxP) : 80 x 80 x 32 mm.

Argumentaire Installateur

2 fils supplémentaires par touche de service.

- Nombreux points de fixation permettant un ajustement de la

verticalité et correspondant avec ceux des anciens postes

URMET.

- Grand volume intérieur acceptant de multiples accessoires.

- Deux emplacements disponibles pour ajout de touches supplémentaires.

Argumentaire Distributeur

Une seule référence donc facilité pour la gestion des stocks

Argumentaire Donneur d'ordre

Poste d'appartement intérieur destiné aux installations neuves ou aux rénovations. Il fait partie intégrale de la maison car il peut être posé au mur ou sur la table (kit d'installation). Ses 3 sonneries permettent ? Conditions d'utilisation : température -5 à + 45°C. humidité 90% à 30°C.

Argumentaire Maître ouvrage

Poste d'appartement intérieur destiné aux installations

IF YOU LOVE YOUR BUILDING

neuves ou aux rénovations. Il fait partie intégrale de la maison car il peut être posé au mur ou sur la table (kit d'installation). Ses 3 sonneries permettent ? Conditions d'utilisation : température -5 à + 45°C.

humidité 90% à 30°C.

Domaine d'activité

Interphonie

Technologies

5 Fils

Mode Gestion Logiciel

CAPAC

IF YOU LOVE YOUR BUILDING

URMET FRANCE • Paris Nord 2 • 94 rue de la Belle Étoile
CS 56331 Roissy-en-France • 95941 Roissy Charles De Gaulle Cedex
Tél. 01 55 85 84 00 • Fax. 01 41 84 68 28 • info@urmet.fr • www.urmet.fr

urmet